



MyAlarmsis Client Modülü

Myalarmsi Client modülü alarm merkezi operatörlerinin alarm panellerinden gelen sinyalleri reciever'lar aracılığı ile çözümleyip sinyal işleme modülü ile database kayıt edilen sinyalleri yorumlamasını sağlayan program dır.

Client Modülü Operatörlerin kağıt kullanmalarını ortadan kaldırır. El kullanmadan aboneleri arar. Operatörlerin ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri barındırır. Kullanımı kolay ve pratiktir.



Program ilk çalıştığında aşağıdaki giriş ekranı operatörü karşılar.



Bu ekranda.

Dönem : Burada geçmiş yıllara ait bilgiler tutulur ve lazım olduğu durumlarda operatörler geçmiş yıllara dönerek geçmiş abone sinyallerine ve abone kayıtlarına ulaşabilirler.

Kullanıcı Adı : bu sistemi kullanacak operatörün takma adıdır.

Parola : Operatörün programı kullanacağı tanımlı şifresi.

Sunucu: Database'in tutulduğu sunucu adı veya Ip Adresi

Not :

 Bu bölüm eğer yerel ağ ile kullanılacak ise sunucunuzun IP Adresi veya Localhost 'tur. Eğer programı uzak ağdan kullanıyor iseniz Ağ hizmetini aldığınız kurumun verdiği uzak IP Adresidir. (Telekom v.b.)





2. Uzak ağdan bağlanabilmek için modeminizden 3306 veya kurulurken tanıtılan database erişim portu database sunucunuza yönlendirilmiş olmalı ve güvenlik duvarından (Hem Modemin hem de işletim sisteminin) bu porta izin verilmelidir.

Port: Database ulaşmada kullanılacak port. (Bu port program localden kullanılıyor ise işletim sisteminin güvenlik duvarından izin verilmelidir.)

Sanat Teknoloji (MyAlarmsis) Do	onem: ya	larmsis (LOCAL ALARMSIS 2	010)	-	Aa	85			-			-		- 0		x
Cari Kartlar Trafik List Acil Rapo	orlar E-P	osta SMS Uygulamalar	Tanımlamalar I	Kullanıcı İşle	emleri Raj	porlar										-
		73			1	62		1								
Abone Kartı Bayi Kartı Servis F	ormu	Sinyal Bölge Tabloları Gel	en Sinyal Trafiği	Grafikle	r Kullan	ici Değiştir	Program	ndan Çık	c							
A han alan			,,,,,,,,-,,-,,-	1	1				-		Filtro			_		
Aboneler											Adi	-		_		
		Sec	çılı Liste	yı Ya:	zdir	16 11 4	0.1		D ¥1 .				0.1	TI		_
Menü	Kodu	Manager Content of Con		-		eleton No 1	Montai	Kurulu	Tarihi	Gruhu	Baglay	ma Sister Marka	n Sistem Isi Modeli	Ĥ	Tür	mü
		Balactionical				66 4	Yeri	Kapalı								
Bayiler	4000	MELDA İLETİŞİM	CENGIZ TOPEL	İSTANBUL		(212) 479 02	İşyeri	KAPAL (01.01.2010		ELEKT	ÜVI PARAD	ox		12	23
Teknik Servis Formları	8019	1-HALAMAN MATBAA VE AMI	BAKIR VE PIRIN	ISTANBUL		(212) 876 81	İşyeri	KAPAL 2	23.03.2010	MATBAA	SECUN	🕈 🖉 H I DSC	1616			
Kurulu Sistemler	0020	ALAMAN MATBAA VE AMI					İş									
	2428	ABDULLAH ASRAK	LUBAN SK. NO:	ISTANBUL	KAĞITHAN	(212) 321 95	E					ma krit	ori		С	Ç
🕂 🂑 Sinyal Gelmeyen Aboneler	2629	ABDULLAH CAN	PINAR TEPE MI	ISTANBUL	BÜYÜKÇEİ	(212) 871 43	E						en			
🛛 — 👰 Teknik Servis Çalışan Aboneler	2571	ABDULLAH KARAMAN	ATAKENT MAH.	ISTANBUL	UMRANIYE	(216) 328 37	E								U	E
Rezerve Ayrılmış Aboneler	2601	ADA BILGISAYAR	SOGANLI CAD.	ISTANBUL	GUNGORE	(212) 557 21	İşyeri	KAPAL	15.02.2010	BILGISAYAF	ARMED	GUVEN DSC	585		F	G
Pasif Edilmiş Aboneler	2620	ADA TANITIM GAYRIMENKU	OMERAVNI MAŁ	ISTANBUL	As see a set of	(212) 292 84	lşyeri	KURU 3	22.02.2010	GAYRIMENI	ARMED	GUVEN DSC	585			
Alarm Sistemi Kullanicilari	2027	ADNAN DEGIRMENDERE · E	ESENEVLER MI	ISTANBUL	UMRANIYE	(216) 344 41	Ev	KAPAL 2	20.06.2009	EV	ARMED	GUVEN DSC	585		н	
Sinval Tablolar	2055	AFRA TEKSTIL	CEVATPAŞA MA	ISTANBUL	BAYRAMP)	(212) 609 32	İşyeri	KAPAL	21.03.2007	TEKSTIL	ARMED	GUVEN DSC	585		(i)	IJ
-	2595	AHMET LAN	TENI MAH 513 :	ISTANBUL ICTANDUL	GAZIUSMA KAČITUAN	(212) 479 10	EV	KAPAL	13.01.2010	EV	ARMED	GUVEN DSC	1616			
	2683	AHMET KALVAK (DEPU)	SANAYI MAH.SU	ISTANBUL	KAGITHAN	(212) 268 57	İşyen	KURU .	31.03.2010		ARMED	GUVEN DSC	1616		K	L
	2504		MIMANSINAN M	ISTANBUL ICTANDUL	UMBANITE	(210) 041 03	EV					GUVENDSC	1616		M	N
	2013	AHMET MERAL	A ETAD 1 KICIM	ISTANBUL ICTANDUI	NAGITHAN	(212) 234 33	EV E	- H	lızlı r	ehbe	r	Differ Hitten	e illippene	test test		
	2216	AUMET CEDDAD VENED	4. ETAP T.NISIM	ICTANDUL	TUZLA	(212) 407 33	E.v.				-	GÜVEN	5 LIFE305		0	Ö
	2408	AHMET VASEI KOBAY	DEMIBKAPL CAL	ISTANBUL	BAKIBKÖY	(212) 583 55	Ev	KUBU 3	23.05.2005	FV	ABMED	GÜVEN DSC	585			
	8010	AHSEN ECZ	SIBIN TEPE MA		bi il di il di il di		İsveri	110110	04 02 2010	ECZANE	ABMED	GÜVEN				
	2226	AJANS 2.0 ILETISIM HIZMET	ISTIKLAL CAD.E	ISTANBUL	BEYOĞLU	(212) 251 58	İsveri	KAPAL 1	16.07.2008		ARMED	GÜVEN DSC	585		S	Ş
	2459	AK İLETİSİM	CENNET MH.HÚ	ISTANBUL	KÜCÜKCEł	(212) 624 44	İsveri	KAPAL 2	21.12.2009	ELEKTRONI	ARMED	GÜVEN DSC	1616			
	2228	AKAN KIMYA					1.			of a second	ARMED	GÜVEN DSC				
										tu	ARMED	GÜVEN DSC	585		Ü	V
	4504	AKSARAT OTO N MET SA	Solda	ki me	nûyû	i kapa	t vey	/a da	aralt	Tiv	ARMED	GÜVEN DSC	1616			
	2308	AKSES AYDINLATMA				-	-				ARMED	GÜVEN DSC	1616		ľ	2
	2693	AKSOY AVİZE	SAKARYA MAH.	ISTANBUL	EYÜP	(212) 627 80	İşyeri	KAPAL I	09.04.2010	ELEKTRON	ARMED	GÜVEN DSC	585		X	W
	2016	AKSTAR (KARADUMAN) TEK	GENÇTÜRK CAI	İSTANBUL	EMİNÖNÜ	(212) 520 11	İşyeri	KAPAL 1	15.07.2003	TEKSTİL	ARMED	GÜVEN DSC				
	2017	AKSTAR TEKSTIL-KASA BÖL	GENÇTÜRK CAI	İSTANBUL	EMİNÖNÜ	(212) 520 11	İşyeri	KAPAL 1	16.11.2005	TEKSTİL	ARMED	GÜVEN DSC	585		Yer	nile
	9001	AKSUMINI MARKET	OBUC BEIS MA	KAYSERİ		(352) 351-01	İsueri	KAPAI	10.03.2010		SAFA Bİ	LISIM UFESO	s l			
	2258	AL ALÜMİNYUM SAN. TİC														
	2201	ALAN İNŞAAT										utonla	1			
	2621	ALATON CIVATA TIC.A.Ş												2		
	2542	ALATTIN ESENGÜL		ца т милала сел	OPI IÇULICI	facial and an		INST ALL	10.0112010	T LAPIN		BONCH DOC	101010010101			
	2599	ALATTIN YALÇIN	NURIPAŞA MAF	ISTANBUL	ZEYTINBU	(212) 510 09	Ev	KAPAL	16.01.2010		ARMED	GUVEN DSC	1616			
	5002	ALI KAT		novioruin			İşyeri				101107	0/0.001				
	8017	ALTINEL ECZANESI	2 EYLUL CADDE	ESKIŞEHIF		(000) 000 00	İşyeri			ECZ4	ARMED	GUVEN		_		
Manii	25/3	ALTUNAY GIDA	VIDINLI TEVFIK	ISTANBUL	KAĞITLIN	(212) 520 87	İşyen	KAPAL 3	30.12.2009	GIDA	ARMED	GUVEN DSC	505			
ricitu	2234	ALTIM ALUMINYUM	HURRIYET MAP	IS LANBUL	RAGITHAN	(212) 343 66	Işyen	KUHU	18.01.2008		AHMED	GUVEN DSC	585	_		
Kapit Sapisi: 4(</td																
Toplam Abone Kayıt Sayısı : 82	3				< Önceki	Sayfa Sor	nrki Sayfa	🔊 Fil	ltre Kayıt S	Sayısı 40	÷					
Sanat Teknoloji Ltd.Ști. Tlf.: 0(216)	329 009	99 Database:yalarmsis Ku	illanici : < root >	•												1

ANAEKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Şekil 2 - Ana Ekran

Ana Ekranda Hemen hemen her şeye bir tıkla erişebilirsiniz.





Ana Ekranda Filtreleme (Arama) :

1. Ana Ekranın sağ üst köşesindeki kırmızı alanda sol menüden seçilen bilgileri içerisinde arama yapılır. Burda seçilen Bilgi Adı ise listeden adına göre arama yapılır, Kodu ise koduna göre



arama yapılır eğer telefonu seçilmiş ise listedeki tüm telefon haneleri içerisinde arama yapılır.

Burada dikkat edilmesi gereken durum ise aramalar içinde geçen kelimelere göre yapılır. Örneğin: KILIÇARSLAN KUYUMCULUK için arama yapılırken sadece ARSLAN yazılır ise içinde

Filtre Adi 🗸				
Kodu Adı Telefonu	Sistem Markası	Sistem Modeli		Tümü

ARSLAN kelimesi geçen tüm kayıtlar listelenir. KUYUM yazılır ise içerisinde KUYUM kelimesi geçen tüm kayıtlar ekranda listelenecektir.

Tü	imü
1	23
A	В
C	Ç
D	E
F	G
Η	
. i	J
K	L
М	N
0	Ö
Ρ	R
S	Ş
Т	U
Ü	V
Y	Ζ
X	W
Ye	nile

2. Sağ Köşedeki Harflere basılırı ise basılan harf ile başlayan kayıtlar ekrana gelecektir. burada dikkat edilmesi gereken kodu A harfine bastığınızda ekrana sadece A harfi ile başlayan kayıtlar listelenir. Tümü butonuna basıldığında tüm kayıtlar ekrana gelir. 123 butonuna bastığınızda ilk karakteri rakamla başlayan kayıtlar ekrana gelir. Yenile tuşuna bastığınızda kayıtlar databaseten tekrar çağrılır. Diğer operatörler tarafından girilmiş yeni kayıt var ise o da ekranda belirir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus ekranın altındaki seçilmiş olan filtre adeti kadar kayıt ekrana gelecektir. Diğer kayıtlara ulaşmak için ekranın altındaki Önceki ve Sonraki Tuşlara basarak sayfa değiştirmeniz gerekmektedir veya Filtre Kayıt Sayısı'nı arttırmanız gerekmektedir. Bu Sayı ne kadar artarsa sisteminiz o kadar yavaşlayacaktır. (Özellikle İnternet üzerinden işlem yapıyorsanız yavaşlama daha da artacaktır.)







SOL MENÜ:

Sol menü bazı kayıtlara hızlıca erişmenizi sağlayacak listeleme menüsüdür.



Bu menünün solundaki kırmızı şeridi Fare ile basılı tutarak ileri geri çekerek sol menüyü daraltıp genişletebilirsiniz yada çift tıklayarak tamamen kapatabilirsiniz. Bu menüden seçilen öğeye göre kayıtlar ana ekranda listelenir. Gelen kaydın üzeri çift tıklanarak ilgili kaydın bilgi girişi penceresi ekrana gelir. Bu gelen kayıtların yazıcı çıktısı

Sol Menünün üzerindeki Sol Menünün üzerindeki dikkat edilmesi gereken konu ekranda ne görünüyor ise liste o şekilde yazıcıdan çıkacaktır.

Yazıcı çıktısı almadan önce ekrandaki listenin sol üst köşesindeki ikonunu tıklanarak istenmeyen kolonlar saklanarak yazıcı çıktısı isteğinize göre düzenlenebilir.

Sol Menüden Listelenen kayıtların detay giriş ekranının açılabilmesi için operatörün o ekranı görme yetkisi olması gerekmektedir.

ÜST MENÜ:

Bu Menü detaylı kayıt girişlerin ve raporların alınacağı menüdür. Bu menüdeki büyük ikonlar hızlı erişim ikonlarıdır.

	·····	,	.,		,			
<u>C</u> ari Kartlar	Trafik List	Acil Raporlar	E-Posta SMS	Uygulamalar	Tanımlamalar	Kullanıcı İşlemle	ri Raporlar	
Abone Kart	1 🛛 Bayi Kartı	i Servis Form	u Sinyal Bölg) e Tabloları G	alen Sinyal Trafi <u>è</u>	ji Grafikler	🕵 Kullanıcı Değiştir	🖡 Programdan Çık

Cari Kartlar :







Abone Kartı :

🎎 Müşteri Cari	Kartı							
Abone Kodu	4000			Abone Mesleği		•		Web Parola
Part No	000	Part Var 🗌		Bağlantı Tarihi	01.01.2010	•	Otomatik SMS	Gönderilsin 🗌
Rec.No	00			Sistemin Markası	PARADOX	•	Geç Kurma	Takibi Yapma 📃
Abone Adi	MELDA İLETİŞİM		\mathcal{P}	Sistemin Modeli		•	🚯 Geç Kapam	a Takibi Yapma 🗹
Abone Tipi	İşyeri	•		Hesap Tipi	Haftalık Mail Cuma	-	Teknik Serv	vis Çalışması 🗌
Baglayan Firma	ELEKTRO GÜVEN	ILIK	•	Sinyal İletişim Türü	TELEFON HATTI	•	He	esap Rezerve 🗌
Sinyal Tablosu	7		-	Sistem Telefonu	()			Hesap Pasif 🗌
Firma Yetkilile	ri				5 			
S.No	Adı Soyadı	Telefon 1	Telefon 2	Cep Telefon 1	Cep Telefon 2		E-Mail 1	E-Mail 2
1 SAFFE	T OZDEMIR	(535) 492 99 92	()	() (<u>)</u>			1
								eri girilecektir.
				Statistics of the state	Belleviseleviseleviselevise			
6		8 5						
📑 Genel Kart	🤣 Bölgeler 🛛 🚨	Sistem Kullanıcıları	🔍 Haber Verilec	ekler 🛛 🕝 Açılış/Kap	anış 📔 🗂 Özel Nol	t 🎇 Diğe	r 🚰 Sinyalleri 📗	15 Loglar
Adresi (- Posta Adr	Eatura Adr 🛛 🙈	E-Posta Adr		Abone	elik Baslama	Tarihi	
	M SISTEMININ BA	ĞU OLDUĞU ADBE	s s	Firma Telefonları	A	bonelik Bitiş	Tarihi	
Adres CENG	IZ TOPEL CAD. 13	337 / B BLOK KÜÇÜ	KÖY Z	Tel 1 (212) 479 02	15	Avnlis	Tarihi	-
HÜSE	YİN ÖZDEMİR			Tel 2 ()				
İlçe	•	II İSTANBUL		Tel 3 ()		Hat Güv	renliği 1500 📮	Dakika
P.Kodu	▼ ()ike TÜRKİYE		Fax 1 (212) 479 02	51	Hat Gü	venliği 0 📮	Gün Ertele
Bölge				Fax 2 ()				•
					Sc	on Sinyal T	arihi 21.04.2010	D 08:48 ▼
Cijnlijk Tool	Baş.Saa	ti Bitiş Saati				CID	No: 000479025	51
Cistor		•						
aistein								
				1				
<u> </u>			+ Arsivle	🗲 Arsivden Gerial				

Abone kartı, abonelerin tüm bilgilerinin girildiği karttır. Bu bölümden abonenin Ünvanı, adresi, telefon numaraları, alarm bölgeleri, sistem kullanıcıları, alarm durumunda haber verilecek kişilerin listesi, abonenin sistemi kurduğu/kapattığı saatler, aboneye özel tatil günleri v.b. detaylı bilgiler girilir.

- Genel Kart: Buradan abonenin adresleri (Alarm sisteminin bağlı olduğu adres, aktivite raporlarının gideceği adres, faturaların gönderileceği adres), e-posta adresleri, telefon numaraları, aboneliğin başladığı ve biteceği tarihler, gibi bilgiler buradan girilir.
 - Bu bölümde dikkat edilecek husular.
 - i. Eğer sistemde bölüm var ise Part var işaretlenecek ve Part No bölümüne Bölüm numarası yazılacak. (Parttition No) Part No Aynı alarm sisteminde ayrı bölümler açılmış ve ayrı saatlerde kurulup kapatılıyor ise kullanılacaktır. Diğer durumlarda 000 kalmalı ve Part Var işaretlenmemiş olmalıdır.
 - ii. **Bağlayan Firma** bölümü alarm merkezinize alarm bağlayan bayilerinizdir ve bu bilgiler Bayi kartına girilmiş bayi isimlerinden gelmektedir.
 - iii. Sinyal Tablosu : bu bölüm sinyal alabilmeniz için son derece önemlidir. Eğer aboneden gelen bilgilerin formatı burada tanımladığınız formattan farklı ise sinyaller tanımsız düşecektir. (SGE) ALARM KODU SİNYAL TABLOSUNDA KAYITLI DEĞİL Bu sebeple buradan doğru seçim yapmalısınız. Günümüze en çok kullanılan formatlar SIA ve CONTACT ID (CID) dir.





- iv. **Hesap Tipi :** Bu bölüm raporlamalarda kullanılmaktadır. SMS ve E-Posta gönderiminde buradaki hesap tipine göre program gönderimleri yapmaktadır.
- v. Sistem Telefonu : Alarm Panelinin sinyalleri merkezimize gönderdiği telefon hattının numarası.
- vi. Sinyal İletişim Türü: Bu alan TELEFON HATTI,GSM ,IP v.b. sadece operatöre bilgi içindir.
- vii. Web Parola : Abonelerin İnternet Üzerinden girişi yapmakta kullandığı paroladır.
- viii. Otomatik SMS Göndersin : DİKKAT bu alan işaretli ise ve Hesap Tipi uygun seçilmiş ise sinyal düştüğü an hesap tipinde işaretli sinyallerden birisi ise ve Haber Verilecek kişilerde SMS işaretli ise bu alarm sinyali otomatik olarak aboneye gönderilecektir. SMS gönderilebilmesi içi 3 şart tutması gerekmektedir Bunlar
 - 1. Otomatik SMS Gönderilsin işaretli olmalı
 - 2. Seçilen Hesap Tipinde SMS işaretli olmalı
 - 3. Haberverilecek Kişilerde bir kişi SMS olarak seçilmelidir.
- ix. Geç Kurma Takibi Yapma : Bu alan işaretli ise bu abone de belirtilen saat te sistem kurulmaz ise sistem alarm düşürmez. Eğer işaret olmaz ise Açılış kapanış saatlerinde girilmiş olan kapanış saatinde alarm sistemi kurulmaz ise sistem (CLL) GEÇ KURMA alarmı düşürür.
- x. Geç Kapama Takibi Yapma : Bu alan işaretli ise bu abone de belirtilen saat te sistem kapatılmaz ise sistem alarm düşürmez. Eğer işaret olmaz ise Açılış kapanış saatlerinde girilmiş olan açılış saatinde alarm sistemi kapatılmaz ise sistem (OPL) GEÇ KAPAMA alarmı düşürür.
- xi. Teknik Servis Çalışması : Bu alan işaretli olur ise sistem bu aboneden gelen alarmları değerlendirmeden es geçer operatör bu sinyalleri alarm olarak görmez. Anlamı bu abonede teknik servis çalışma yapıyordur.

Bu alanı işaretlediğinizde sistem **(TBAS) TEKNİK SERVİS ÇALIŞMASI BAŞLADI** diye bir sinyal üretir. İşareti kaldırdığınızda sistem **(TBIT) TEKNİK SERVİS ÇALIŞMASI BİTTİ** diye bir sinyal üretecektir.

- xii. Hesap Rezerve : Bu alan işaretli ise bu aboneden gelen sinyaller değerlendirilmez. Bu bölümün anlamı bu hesap satılmıştır. Fakat henüz kullanıma geçmemiştir. Hesap Rezerve edilmiştir.
- xiii. Hesap Pasif : Bu alan işaretli ise gelen sinyaller sistem tarafından değerlendirilmez.
 Bu bölümün anlamı bu abone abonelik ücretini ödememiştir ve ya aboneliği son bulmuştur. Fakat bilgileri kalacaktır.
- xiv. Günlük Test Sinyali : Bu alan Aboneden gelen günlük test sinyalinin hangi saatler aralığında geldiğinin bilgisidir. Eğer belirtilen Başlangıç Saatine Kadar aboneden günlük test sinyali gelmez ise sistem (PTT) AKM TEST KONTROL diye bir alarm sinyali üretir. Bu operatöre bilgi içindir. Bu saate kadar Günlük Test Sinyali gelmedi anlamındadır.
- xv. Hat Güvenliği : Bu alana girilen bilgi dakika anlamındadır. Buraya girilen dakika içierisinden alarm panelinden herhangi bir sinyal sisteme gelmez ise sistem(HBR)
 AKM KONTROL diye bir sinyal üretir.







Adres bilgilerini girerken bu ikona tıklarsanız alarmın bağlı olduğu adres bilgileri posta adresi ve fatura adresi kısmına otomatik olarak kopyalanır.

GENEL KULLANIM TUŞLARININ AÇIKLAMALARI

	Yeni Kayıt Ekleme		Yapılan Değişikliği Kaydet.
do	Aktif Kaydı Silme	8	Yapılan Değişiklikten Vazgeç
	Aktif Kayıt üzerinde değişiklik yapma	5	Kaydı Yenile. (Başka Kullanıcı Bu Kayıt üzerinde değişiklik yaptı ise son bilgileri getirir.)
	Açık Formu Kapat	ρ	Kayıt Bul. (Abone veya Bayi Aramak)



Aktif Aboneyi Arşive Aktar. Bu işlem Aboneyi Ana Database'ten siler ve arşiv database'ine Aktarır. Artık bu aboneden sinyal gelir ise (IAS) GEÇERSİZ ABONE olarak düşer.



Arşive Aktarılmış Aboneyi Arşivden Geri Al.

Yeni Kayıt Eklendiğinde Abone Kodu Üzerinde Fare'nin sağ tuşuna basıldığında aşağıdaki Menü Açılır.



Bura da dikkat edilmesi gereken konu yeni abone no ver kısmı sadece kayıt ekleme durumunda açılır.

Diğer menüler her durumda abone Kodu bölümünde Fare'nin sağ tuşu tıklanınca gelir.

Yeni Abone No ver Tıklanınca aşağıdaki menü ekrana gelir.

Bu menüde Abone No > 0 seçilir ise sistem 0 dan başlayarak bulduğu ilk boş abone numarasını abone no kısmına getirecektir.

Bu diğerleri içinde aynen geçerlidir. Eğer Abone No >=3000 seçilir ise sistem bu sefer 3000 den başlayarak ilk bulduğu kullanılmayan boş abone kodunu ekrana getirecektir.





🔑 Yeni Abone No Ver	Abone No >0
Kavit Arama	🔒 Abone No >=1000
🕵 Bavi Kartını Ac	2 Abone No >=2000
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
🚞 Rezerve Hesap Oluştur	2 Abone No >=4000
🄄 Hesap Kodunu Değiştir	2 Abone No >=5000
🄊 Part No'sunu Değiştir	2 Abone No >=6000
	- 2 Abone No >=7000
	2 Abone No >=8000
	Abone No >=9000
	🎥 Abone No >=A000
	Se Abone No >= B000
	Abone No >=C000
	Abone No >=D000
	Abone No >=E000
	Abone No >=F000

Burada dikkat edilmesi gereken eğer HEX olarak Abone Kodu verecek isek Abone No >= A000 veya B000 gibi HEX olan seçeneklerden birini seçmektir.

Rezerve Hesap Oluştur.

🍰 Rezerve Hesap Aç 💷 📼 💌
Başlangıç Abone No
Bitiş Abone No
A (hex) Kullanma 🛛 🗹
1.Hanede A,B,C,D,E,F (HEX) Kullanma
2.Hanede A,B,C,D,E,F (HEX) Kullanma 🕑 3.Hanede A,B,C,D,E,F (HEX) Kullanma 🔽
4.Hanede A,B,C,D,E,F (HEX) Kullanma 👿
Vazgeç 🏭 Hesap Aç

Bu bölüm otomatik olarak rezerve Abone Hesabı oluşturmak için kullanılır. Örneğin 1450 ile 1670 arası Abone hesaplarını bir bayimize satmış isek bu bölümden hızlıca bu aralıktaki abone hesaplarını rezerve olarak oluşturmasını sağlarız.

A (hex) Kullanma işaretli ise Hesap numaraları oluştururken A hex rakamı hiç kullanılmayacaktır demek.

1.Hanede HEX Kullanma demek Abone Numarası Oluştururken A195 veya E199 gibi ilk hanelerde Hex Rakam (A,B,C,D,E,F) kullanma demektir. Bu 2. ,3. Ve 4. Haneler içinde geçerli bir açıklama.

Hesap Kodunu Değiştir : Abonenin abone kodu'nu değiştirmek için kullanılır.

Part No'sunu Değiştir : Abonenin Part Numarasını değiştirmek için kullanılır.



NOT: Eğer her şey normal ve alarm sinyallerini ekranda göremiyor iseniz HESAP REZERVE, HESAP PASİF veya abone TEKNİK SERVİS ÇALIŞMASI olarak işaretlenmiş olabilir.





> Bölgeler :

🎎 Müşteri Car	i Kartı	C //		lar	me	e							
Abone Kodu	1000			Abone Mesleğ	i	-		Web Parola					
Part No	000	Part Var 🗌		Bağlantı Tarihi	27.03.2010	Gönderilsin 🗌							
Rec.No	00			Sistemin Markas	DSC	-	Geç Kurma	Takibi Yapma 📃					
Abone Adi	RASLANTI PLAYS	TATION SALONU	\sim	Sistemin Model	1616	-	🚯 Geç Kapam	a Takibi Yapma 🗹					
Abone Tipi	İşyeri	-		Hesap Tip	Haftalık Mail Cuma	-	Teknik Servis Çalışması						
Baglayan Firma	ARMED GÜVENL	ik	•	Sinyal İletişim Türü	TELEFON HATTI	-	He	esap Rezerve					
Sinyal Tablosu	8		•	Sistem Telefonu	()			Hesap Pasif 🗌					
Firma Yetkilik	eri				-								
S.No	Adı Soyadı	Telefon 1	Telefon 2	Cep Telefon 1	Cep Telefon 2		E-Mail 1	E-Mail 2					
1 OĞUZ	ÖZKAN	(537) 228 32 00	()	()]								
6													
📑 Genel Kart	🤣 Bölgeler 🕗	Sistem Kullanıcıları	🔍 Haber Verilec	ekler 🛛 🕝 Açılış/Kaj	oanış 📔 🗂 Özel No	t 🛛 🎇 Diğe	r 🛛 🗺 Sinyalleri 🗍	15 Loglar					
Bölge (Zone) N	lo	Montaj Y	apilan Yer				WEB Link (IP))					
001	GİRİŞ PIR			htt	http://85.105.11.11:2001/cam1								
002	KORIDOR PIR			htt	p://85.105.11.11:20	101/cam2							
003	ARKA GİRİŞ PI	R		htt	p://85.105.11.11:20	101/cam3							
004	SIREN SABOT/	۵, ا		htt	p://85.105.11.11:20	101/cam1							
8		8 5											
8		8 5	+ Arsivle	🔶 Arsivden Gerial									

Buradan aboneye ait alarm bölgelerinin tanımı yapılır.

Örneğin 001 Giriş Manyetik Kontak 002 Giriş PIR Dedektör 003 Salon PIR Dedektör gibi.



WEB Link (IP) bölümüne ise bu bölgeye takılmış olan bir IP kamera veya IP de erişimli bir DVR cihaz var ise alarm anında bu cihaza bağlanıp kamera görüntülerini almak için kullanılacak link (bağlantı)

girilir.

NOT : Bölge Numaralarını Mutlaka 3 haneli olarak girin. (Örn: 001 002 003 gibi)





Sistem Kullanıcıları :

🏥 Müşteri Car	Kartı									-	- • ×
Abone Kodu	4000	P				Abone Mesleği		-		Web Parola	
Part No	000		Part Var 🔲			Bağlantı Tarihi	01.01.2010]			
Rec.No	00					Sistemin Markası	PARADOX	PARADOX - Geç Kurma Takibi Yapma			
Abone Adi	MELDA İLETİŞİM				\mathcal{O}	Sistemin Modeli		✓ Kapama Takibi Yapma ✓			
Abone Tini	İsveri	-				Hesan Tini	Haftalık Mail Cum	а 🔻	Teknik Serv	vis Calısması	1
Baglavan Firma	ELEKTRO GÜVEN	ILİK			-	Sinval İletisim Tijrij	TELEFON HATTI	-	He	sap Rezerve	- -
Sinval Tablosu	7				•	Sistem Telefonu	()			Hesan Pasif	Ĩ
-Firma Yetkilile	ri					olocolli i olocolla					
S.No	Adı Soyadı	Τe	lefon 1	Te	elefon 2	Cep Telefon 1	Cep Telefon 2		E-Mail 1		E-Mail 2
1 SAFFE	T ÖZDEMİR	(535) 49	2 99 92	()		() ()				
8			5								
🕒 Genel Kart	🚳 Bölgeler 💈	Sister	Kullanıcıları	1 🔍 н	laber Verileo	ekler 🛛 🙆 Acılıs/Kar	anıs 🕅 Özel Ni	nt 🕅 Diğe	er 🛛 🐗 Sinvalleri 🗍	15 Loglar	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				Alar	m Sistemini Ç	alistiran Kis	iler			
Panel Sira No	ADISOYAD	1	GORE	/1	YAKINLIG	il PAROLA	TEL1		TEL2	TEL3	TEL4
040	SAFFET ÖZDEM	ir f	İRMA SAHİ	Bİ		JERY	(535)492 99 9	2 ()	()	()
001	SAMET SALKI	(ALIŞAN			GARFILD	(533)730 70 9	0 ()	(]	()
002	HÜSEYİN ÖZDE	Mir (ALIŞAN			TWITY	(532)500 51 0	0 ()	()	
			•								
8		C	5	-	► Arsivle	🔶 Arsivden Gerial					

Sistem kullanıcılar; Abonenin alarm sisteminde şifresi olan ve alarm sistemini kurup kapatan kişilerdir.

Panel Sıra No : Kullanıcının Alarm Panelindeki Şifresinin kayıtlı olduğu sıra numarasıdır. Ve programa Mutlaka 3 haneli olarak girilmelidir. Örn(1.Kullanıcı ise 001 16. Kullanıcı 016 40. Kullanıcı 040 gibi)

Not: Abonenin güvenliği için mutlaka parola veriniz ve bu parola kesinlikle abonenin şifresi olmasın. Ve Kullanıcılardan en az bir adet telefon numarasını alınız.

> Haber Verilecekler :

Bu kişiler alarm durumunda öncelik sırasına göre aranacak kişilerdir.





🎎 Müşteri Cari	i Kartı			To Taken La	-		-	institute of	
Abone Kodu	4000	P			Abone Mesleği		-		Web Parola
Part No	000		Part Var 🔲		Bağlantı Tarihi	01.01.2010	-	Otomatik SMS	Gönderilsin 🗌
Rec.No	00				Sistemin Markası	PARADOX	-	Geç Kurma	Takibi Yapma 🗌
Abone Adi	MELDA İLE	тіşім		\sim	Sistemin Modeli		-	🚯 Geç Kapam	a Takibi Yapma 🗹
Abone Tipi	İşyeri	-			Hesap Tipi	Haftalık Mail Cuma	-	Teknik Serv	vis Çalışması 📃
Baglayan Firma	ELEKTRO G	ÜVENLİK		-	Sinyal İletişim Türü	TELEFON HATTI	-	He	esap Rezerve
Sinyal Tablosu	7			-	Sistem Telefonu	()			Hesap Pasif
Firma Yetkilile	eri	244							
S.No	Adı Soyadı	Τe	elefon 1	Telefon 2	Cep Telefon 1	Cep Telefon 2		E-Mail 1	E-Mail 2
1 SAFFE	T ÖZDEMİR	(535) 4	92 99 92		() ()			
8			3 5						
📑 Genel Kart	🛛 🎯 Bölgele	r 🔔 Sister	n Kullanıcıları	🔍 Haber Verile	cekler 🕝 Açılış/Kap	oanış 📔 🗂 Özel No	t 🛛 🎇 Diğe	r 🚰 Sinyalleri 📗	15 Loglar
<u>R</u>	-			Alarm	n Aninda Haber	verilecek K	isiler		
Önc.Sıra Ad	dı Soyadı	Görevi	Adresi	Parola Y	'akınlığı (Akrab Cep Te	elefon N SMS Telel	fon No 2 T	elefon No 3 Telef	on No 4 Alarm Tipi
1 SAFFE	ET ÖZDEMİF	FIRMA SAHIE		JERY	(535)49	92 99 9% 🗹 ()	() ()	
2 SAME	T SALKI	ÇALIŞAN		GARFILD	(533)73	80 70 9(🗹 ()	() ()	
3 HUSE	YIN UZDEM	ÇALIŞAN	1	TWITY	(532)50	JU 51 UL 🗹 []	l	<u> </u>	
8			0 5						
8				+ Arsivle	🔶 Arsivden Gerial				

Bu bölümde de haber verilecek kişilere mutlaka parola belirleyiniz. Ve alarm ihbarının yaparken doğru kişi ile mi görüştüğünüzü parola teyidi yaparak emin olunuz.

Bura da bu aboneye SMS gönderilecek ise SMS kime gidecek ise o kişinin adının karşısındaki SMS kutucuğunu mutlaka işaretleyiniz.

Açılış Kapanış Saatleri :

Bu bölüm, abonenin alarm sistemini haftanın hangi günlerinde saat kaçta kurup saat kaçta kapattığının girişinin yapıldığı bölümdür.

Ayrıca bu bölümden abone sistemini hangi günler kapalı tutacağı bu bölümden girilir.

Eğer Kapalı gün tanımlı günde abone içeri giriş yapar ise sistem (HCL) KAPALI GÜN diye alarm sinyali düşürür. Bu sinyal tanımlı saatler dışında içeri giriş yapıldığında da düşer. Ayrıca Tatil günlerinde içeri giriş yapıldığında da da aynı sinyal alarm olarak düşer.

NOT : Eğer Tatil Gün Kontrol kutucuğu işaretli olmaz ise bu abone için tatil günleri kontrol edilmez ve bu abone için tatil günlerinde kapalı gün alarmı düşmez. Fakat Kapalı günlerde ve mesai saatleri dışındaki kontroller yapılır. Ve Alarm düşer.





🎎 Müşteri Car	i Kar	tı													
Abone Kodu	400	0	P				А	bone Mesleg	i	•		Web	Parola		
Part No	000	5		Part Var 📃			Bağ	jlantı Tarih	01.01.2010	•	▼ Otomatik SMS Gönderilsin □				
Rec.No	00						Sis	temin Marka:	🗴 🔽 🗸 🗸 🗸 🖌 🕞						
Abone Adi	ME	LDA İLETİŞİ	м			ρ	Si	istemin Mode	i	-	🚯 Geç K	apama Takibi	i Yapma 🔽		
Abone Tipi	İşye	ri	-					Hesap Tip	ipi Haftalık Mail Cuma 👻 Teknik Servis Çalışması 🗌						
Baglayan Firma	ELE	KTRO GÜVE	ENLİK			•	Sinya	al İletişim Tür	i TELEFON HATTI	-		Hesap Re	ezerve 🗌		
Sinyal Tablosu	7					-	Sis	stem Telefon	()			Hesap	Pasif 🗌		
Firma Yetkilil	eri														
S.No	Adi S	Soyadı	T	elefon 1	Tele	efon 2	Cep 1	Telefon 1	Cep Telefon 2		E-Mail 1		E-Mail	2	
1 SAFFE	T ÖZ	DEMIR	(535) 4	92 99 92	()		()		[]						
Image: Sate of the second s															
Açılış 1811		22:00	22.00	22.00	22.00	 08:00 22:00 	 080 224 		Açıklama	Ba	şlama Tarihi	Başlama	Bitiş Tarihi	Bitiş Saati	
Kapaniş 22.00	•	Öalede	en Sonra		Capanis	Saatleri	÷ 22.					299()			
Pzt		Sali Ç	arşamba	Perş.	Cuma	Cumarte	si Pa	zar							
Açılış	¢	÷		:		\$	•	÷							
Kapanış	÷	÷		:		•	•	÷							
P	71	Sali	lşyerinir Cars	Kapalı Gu Pers	n ve Sa Cum	atleri a Cmi	t Pa	azar				nle	eri Bu		
Kapalı 🛛	2							~							
Bas.Saati	÷	:		: :		\$	\$	\$							
Bitis Saati	÷	:		: :		:	\$	-	Zoobashashashashashashasha	eteoloxiootootootootooto	electedcodeolociesloodeol			octooted	
		Ge	ç Kurmay	/1	0	Dakika	Ertele		8	2		5			
8	[5	+	Arsivle	🗲 Ai	rsivden Geria							

Program sabitlerinden **meslek grubuna göre tatil günü kontrol yap** işaretli ise abonenin mesleği genel tatil tanımlarında girilen tatil günü bu meslek için işaretlenmiş ise bu aboneye işaretli tatil günlerinde (HCL) KAPALI GÜN alarmı düşecektir.

Özel Not:

	🔭 Gen	el Kart 🛛 🍕) Bölgel	ler 🔔 S	istem Ku	llanıcıları	🔍 Ha	aber Verileo	ekler C) Açılış/Kap	oanış 🗉	Özel N	ot 🕅 D	iğer 🛛 🕬	Sinyalle	ri [15	Loglar			
	🚇 MS	Sans Seri	f		•	8	:		clMaroon	•	þ	℅ () 🔒	B	I	U	E	≣	3	Ξ
ľ																				
								Özel	Notu	n Giril	eceğ	i Alar	ı.							
							Relation													
l																				
		*	2			C	+	Arsivle	🔶 Ars	ivden Gerial										

Bu Bölümden Aboneye özel açıklama notu girilir. Bu not **Trafik List** gelen sinyal seçilince görüntülenir. Operatör burada girilen notu dikkate alarak abone ile ilgili işlem yapar.





> Sinyalleri :

🛅 Genel Kart 🎯 Bölgeler 🐣 Sistem Kullanıcıları 🥄 Haber Verilecekler 🥝 Açılış/Kapanış 🖆 Özel Not 🎇 Diğer 述 Sinyalleri 📳 Loglar											
SIRA	Abone Kor F	Part.No	Abone Adı	Sinyal Tarihi	Cevaplama Tarihi	A.Kodu Böl	ge Alarm Mesaj Açıklaması	Operatör	Operatör N 📥		
391992	2621 (000	ALATON CİVATA TİC.A.Ş	21.04.2010 17:58	4 21.04.2010 17:58:4	R401 001	.KA SİSTEM KURULDU				
391991	2621 0	000	ALATON CİVATA TİC.A.Ş	21.04.2010 17:58	21.04.2010 17:58:0	E354 000	TELEFON HATTI DÜZELDİ				
391990	2621 0	000	ALATON CİVATA TİC.A.Ş	21.04.2010 17:58	(21.04.2010 17:58:)	E401 001	.KA SİSTEM KAPATILDI				
389902	2621 (000	ALATON CİVATA TİC.A.Ş	20.04.2010 23:54:	£ 20.04.2010 23:54:5	E602 000	SİSTEM GÜNLÜK TEST				
388603	2621 0	000	ALATON CİVATA TİC.A.Ş	20.04.2010 18:02:	20.04.2010 18:02:2	R401 001	.KA SİSTEM KURULDU				
387050	2621 0	000	ALATON CİVATA TİC.A.Ş	20.04.2010 07:14:	4 20.04.2010 07:14:4	E401 001	KA SİSTEM KAPATILDI				
386459	2621 0	000	ALATON CİVATA TİC.A.Ş	19.04.2010 23:55:	(19.04.2010/23:55:0	E602 000	SİSTEM GÜNLÜK TEST				
385046	2621 0	000	ALATON CİVATA TİC.A.Ş	19.04.2010 18:02:	19.04.2010 18:02:1	R401 001	.KA SİSTEM KURULDU				
383303	2621 0	000	ALATON CİVATA TİC.A.Ş	19.04.2010 07:11:	(19.04.2010.07:11:0	E401 001	.KA SİSTEM KAPATILDI				
382776	2621 0	000	ALATON CİVATA TİC.A.Ş	18.04.2010 23:55:	18.04.2010 23:55:2	E602 000	SİSTEM GÜNLÜK TEST				
380114	2621 0	000	ALATON CİVATA TİC.A.Ş	17.04.2010 23:55:	17.04.2010 23:55:	E602 000	SİSTEM GÜNLÜK TEST				
378232	2621 0	000	ALATON CİVATA TİC.A.Ş	17.04.2010 12:07:	17.04.2010 12:07:1	R401 001	.KA SİSTEM KURULDU				
377550	2621 0	000	ALATON CİVATA TİC.A.Ş	17.04.2010 08:15:	(17.04.2010.08:15:)	E401 001	.KA SİSTEM KAPATILDI				
077540	0001 0	000	ALATON CIVATA TICA C	17.01.0010.0015	1 4 7 0 4 204 0 00 4 F 4	E004 000	τει στον μια τει ούσοι οί				
		_									
			🔊 🔂 🔸	Arsivle 🔶 🔶 Arsivde	en Gerial						
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~											

Aboneye Gelen Sinyallerin listesi görüntülenir.

# > Loglar:

👕 Genel Kart   🤣 Bölgeler   😃 Sistem Kullanıcıları   🔍 Haber Verilecekler   🥝 Açılış/Kapanış   🖆 Özel Not   🎇 Diğer   🎜 Sinyalleri 🔢 Loglar										
Geçmiş Kayıt Logları										
Operatör	Tarih	Tablo	İşlem							
root	23.02.2010 01:57:02	Musteri	Kayıt Düzeltme							
root	22.02.2010 17:55:44	Musteri	Kayıt Düzeltme							
root	22.02.2010 17:54:09	Musteri	Kayıt Düzeltme	Ч						
root	22.02.2010 17:49:24	Sistemi Çalıştıranlar	Kayıt Düzeltme/Ekleme							
root	22.02.2010 17:49:24	Musteri	Kayıt Düzeltme							
root	22.02.2010 17:48:07	Sistemi Çalıştıranlar	Kayıt Düzeltme/Ekleme							
root	22.02.2010 17:46:53	Sistemi Çalıştıranlar	Kayıt Düzeltme/Ekleme	•						
Instrume     Instrume       0 - F_KODU:2621     Image: State in Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm Calgarithm										
Image: Second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second										

Bu bölümde seçili abone üzerinde operatörlerin yaptığı değişiklilerin kayıtları görüntülenir.

Operatör : değişikliği yapan operatörün adı

Tarih : işlemin yapıldığı tarih

Tablo : işlemin yapıldığı database tablosu

**İşlem :** yapılan işlem açıklaması (Ekleme, Dilme, Düzeltme v.b.)

Bu bölümden ne gibi değişikliklerin yapıldığını anlamak için bir önceki kayıt ile bir sonraki kayıtları karşılaştırmanız gerekecektir.





## Hızlı Telefon No, Faks No ve E-Posta Adresleri Girişi

	eleton INO ve	e-Mail Ginşi							
Abone Kodu	P. No	Firma Ünvanı	Firma Telefon No 1	Firma Telefon No 2	Firma Telefon No 3	Firma Faks No 1	Firma Faks No 2	Raporların Gideceği Faks No 1	Raporların Gidece Faks No 2
000	000	SYSTEM III RECEIVER (MÜŞTERİ DEĞİL)	0	$\Box$	0	0	()	()	()
000	000	RASLANTI PLAYSTATION SALONU	(212) 507 80 48	()	()	()	()	()	()
002	000	ARMED GÜVENLIK SISTEMLERI LTD.ŞTİ.	(212) 221 70 78	(212) 221 70 79	(212) 221 27 26	(212) 220 83 82	()	()	()
003	000	DGM TEST PANELI	()	()	()	()	()	()	[]
000	000	ILETIM ELEKTIRIK (KARAKÖY ŞUBESI)	(212) 243 34 20	[]	[]	[]	[]	()	[]
001	000	EREKS KONFEKSIYON	(212) 654 52 10	()	()	()	()	()	()
002	000	ÖZERHAN PLASTIK	(212) 549 47 65	()	()	()	()	()	()
003	000	DERYA DAĞITIM	(216) 632 11 23	[]	[]	(216) 632 42 24	[]]	()	[]
004	000	ENGÎN AKPINAR	(212) 419 12 40	[]	[]	[]	[]]	()	[]
005	000	MAVI ULUSLAR ARASI NAKLIYAT VE TURIZM	(212) 249 37 80	[]	[]	[]	[]]	()	[]
006	000	SALİH ÖZBENİM	(212) 588 95 49	[]	[]	[]	[]]	()	[]
007	000	GÜLTEKS	(212) 516 54 33	[]	[]]	( )	11	()	(1
008	000	ÖZDEMİB KUYUMCULUK	(212) 520 13 47	( )	( )	()	0	()	(1
009	000	FREDY JEANS- MERTER	(212) 554 77 18	()	()	( )	11	C)	(1
010	000	YILMAZ GÜNEY	(212) 342 44 86	()	()	()		L.	(1
011	000	PIEB CABLOS	(212) 511 57 36	()	()	()	()	L.	(1
012	000	GÜNPA TEKSTİL	(212) 512 43 73	[]	()	()	0	L)	(1
013	000	BOSFOR TEKSTIL	(212) 512 16 16	(212) 512 16 10	()	()	()		1
014	000	SILAN COLLECTION	(212) 514 69 83	()	()	()		0	( ) ( )
015	000	ZEYNER ECZANESI	(212) 582 20 96	()	()	()			1
016	000	AKSTAB (KABADI IMAN) TEKSTİL	(212) 520 11 62	()	0				1
017	000	AKSTAB TEKSTIL KASA BÖLÜMÜ	(212) 520 11 62		0	()			<u></u>
018	000	INCLECZANESI-CAPA MPI	(212) 531 10 12	()	()	()			0
019	000	NUBTEN - MEHMET CAVUS	(216) 711 38 88	()	()	()			1
020	000	OBJINAL BLUITERI - MERTER	(212) 482 02 71	()	0	()	0	0	1
020	000	ENVOBE TEKSTI	(212) 556 05 50		0	()			1
022	000	TUĞCEM TEKSTİL - BED BEBBY - LALELİ	(212) 458 06 71	()	0	()			$\overline{\Omega}$
023	000	CIZGI MIMABLIK	(216) 712 01 32		()	0	0		()
024	000	EBDOĞAN GÜBSOY - EV	(216) 711 30 40	0	()	(216) 711 59 65	0	$\Box$	()
025	000	MAS OTOMASYON	(212) 221 20 58		0	[]	0	0	()
126	000	MAVI YII MAZI AB MABKET UMBANIYE	(216) 499 94 24		()	0	0		0
027	000	ADNAN DEGIBMENDERE - EV	(216) 344 41 76		()	0	0		
020	000	NALAN YÜCEL	(216) 356 15 69			()			
020	000	DARKOVIC DENIZICI ETMELERI	(210) 330 13 03		()	()			

Bu bölümden abonelerin eksik olan telefon no, faks no, e-posta adresleri gibi bilgileri hızlıca girebiliriz. Ekran üzerinde Fare'nin sağ tuşu kliklenince aşağıdaki menü ekrana gelir.

1	Liste Görünüm Telefon ve Faks Numaraları
	Liste Görünüm e-mail adresleri
-	Kart Görünüm

Kart Görünümünde Aşağıdaki ekran karşımıza gelir.

Abone Kodu:	2011	Abone Kodu:	2012	Abone Kodu:	2013	Abone Kodu:	2014
Part No:	000	Part No:	000	Part No:	000	Part No:	000
Firma Adi:	PIER CARLOS	Firma Adi:	GUNPA TEKSTIL	Firma Adi:	BOSFOR TEKSTIL	Firma Adi:	ŞILAN COLLECTI
Firma 1. Telefon No:	(212) 511 57 36	Firma 1. Telefon No:	(212) 512 43 73	Firma 1. Telefon No:	(212) 512 16 16	Firma 1. Telefon No:	(212) 514 69 83
Firma 2. Telefon No:	()	Firma 2. Telefon No:	()	Firma 2. Telefon No:	(212) 512 16 10	Firma 2.Telefon No:	()
Firma 3. Telefon No:	()	Firma 3.Telefon No:	()	Firma 3. Telefon No:	()	Firma 3.Telefon No:	()
Firma 1.Faks No:	( )	Firma 1.Faks No:	( )	Firma 1.Faks No:	0	Firma 1.Faks No:	()
Firma 2.Faks No:	( )	Firma 2.Faks No:	( )	Firma 2.Faks No:	0	Firma 2.Faks No:	()
Firma 1.Mail Adresi:		Firma 1.Mail Adresi:		Firma 1.Mail Adresi:		Firma 1.Mail Adresi:	
Firma 2.Mail Adresi:		Firma 2.Mail Adresi:		Firma 2.Mail Adresi:		Firma 2.Mail Adresi:	
Alarm Sisteminin Bağlı Olduğu 1. Tel	No: [ ]	Alarm Sisteminin Bağlı Olduğu 1. Tel I	No: ( )	Alarm Sisteminin Bağlı Olduğu 1.Te	el No: ( )	Alarm Sisteminin Bağlı Olduğu 1. Tel N	lo: ( )
Alarm Sisteminin Bağlı Olduğu 2.Tel	No: ( )	Alarm Sisteminin Bağlı Olduğu 2.Tel 1	No: ( )	Alarm Sisteminin Bağlı Olduğu 2.Te	el No: ( )	Alarm Sisteminin Bağlı Olduğu 2.Tel N	lo: ( )
Raporların Gideceği 1.Faks No:	()	Raporların Gideceği 1.Faks No:	()	Raporların Gideceği 1.Faks No:		Raporların Gideceği 1.Faks No:	()
Raporların Gideceği 2.Faks No:	( )	Raporların Gideceği 2.Faks No:	E L	Raporların Gideceği 2.Faks No:	11	Raporların Gideceği 2.Faks No:	[]
Raporların Gideceği 1.E-Mail Adresi:		Raporların Gideceği 1.E-Mail Adresi:		Raporların Gideceği 1.E-Mail Adres	sic	Raporların Gideceği 1.E-Mail Adresi:	
Baporların Gideceği 2 E-Mail Adresi:		Baporlarin Gideceği 2.E-Mail Adresi	ann@aunnatekstil.cc	Baporlarin Gideceği 2 E-Mail Adres	ur.	Baporların Gideceği 2.E-Mail Adresi:	
Baporlarin Gidecedi 3 E-Mail Adresi:		Baporlarin Gideceði 3 E-Mail Adresi	21-2-1-	Banodarin Gidecedi 3 E-Mail Adres	air -	Banorların Gideceili 3 E-Mail Adresi	
Baporların Gideceği 4 E-Mail Adresi:		Baporların Gideceği 4 E-Mail Adresi		Baporlarin Gideceği 4 E-Mail Adres	ai	Baporların Gideceği 4 E-Mail Adresi	
Baporlarun Gideceği 5 E-Mail Adresi:		Baporlarin Gideceği 5 E-Mail Adresi		Baporlarin Gideceği 5 E-Mail Adres	nir.	Banorlaun Gideceği 5 E-Mail Adresi:	
Baporlarin Gideceži 6 E-Mail Adresi		Banorlarin Gideceği 6 E-Mail Adresi		Banorlarin Gidece2i 6 E-Mail Adres	er Ar	Banorlarin Gideceği 6 E-Mail Adresi	
Traponani randocegi die mar Marca.		Haponann ardeoegrote mar Aarea.		Traponani i alaccegi ole marixarea	n	Traponani i anaccegi ole mai Aaresi.	
							Þ
667							

Bu alandan daha rahat bir bilgi giriş ekranı elde etmiş oluruz.





# Eksik Girilmiş Bilgi Raporları :

🚉 Eksik Girilmiş Bilgi Raporları				-	-		23	
Eksik Bilgi Raporları 🎓	Eksik Bil	gi Raporları						
Bölgeleri Girilmemiş Abonelerin Listesi	Kodu	Ünvanı	il	İlçe	Telefon 1	Telefon 2	Bağlayan Firması	<b>A</b>
Kullanıcıları Girilmemiş Abonelerin Listesi	0000	SYSTEM III RECEIVER (MÜŞTERİ				-		
Haberverilecekler Girilmemiş Abonelerin Listesi	1003	DGM TEST PANELİ					ARMED GÜVENLİK	
Firma Yetkilileri Girilmemiş Aboneler	2000	İLETİM ELEKTİRİK (KARAKÖY ŞUI	İSTANBUL	KADIKÖY	(212) 243 34 2		ARMED GÜVENLİK	
	2062	ECZANE ŞENGÜL	SAKARYA		(264) 279 90 0		ARMED GÜVENLİK	
Web Parolasi Girilmemis Abonelerin Listesi	2063	ERDEM ECZANESİ	SAKARYA		(264) 255 12 0		ARMED GÜVENLİK	
Test Sinuali Girilmemis Abonelarin Listesi	2122	BUSE ECZANE OPTİK	İSTANBUL	ŞİŞLİ	(212) 212 11 4		ARMED GÜVENLİK	
Hest Singer Children Aborelen Elstesi	2190	SURURİ SAYMAZ	İSTANBUL	KAĞITHANE	(212) 294 91 1		ARMED GÜVENLİK	
Hat Guvenik Saati Ginimemiş Abonelerin Listesi	2201	ALAN İNŞAAT	İSTANBUL	KAĞITHANE	(212) 294 11 2		ARMED GÜVENLİK	
Abonelik Başlama Tarihi Girilmemişler	2208	MEHMET KURT			(212) 694 73 8		ARMED GÜVENLİK	
Abonelik Bitiş Tarihi Girilmemişler	2216	DOĞU BANK BİLGİNLER ELEKTRİ	İSTANBUL	KAĞITHANE	(212) 625 23 4		ARMED GÜVENLİK	
Mesleği Girilmemiş Aboneler	2218	ERKAN KAYA			(505) 309 12 1		ARMED GÜVENLİK	
Sistem Telefonu Girilmemiş Aboneler	2223	ER PANO			(216) 527 30 5		ARMED GÜVENLİK	
Raporlama Hesap Türü Girilmemiş Aboneler	2239	W						
Hic E-posta Adresi Girilmemis Aboneler	2280	GENÇ TEMİZLİK	İSTANBUL	şişli	(212) 235 77 0	(212) 235 70 2	ARMED GÜVENLİK	
	2285	AYLIN GIYIM 1			(212) 369 41 7		ARMED GÜVENLİK	
Pasif Abonelerin Listesi	2297	SONGÜL GÜRBÜZ-İPTAL			(212) 294 17 2		ARMED GÜVENLİK	
T dail Abbridiant Listesi	2304	SONGÜL GÜRBÜZ			(212) 294 17 2	(212) 294 17 2	ARMED GÜVENLİK	
Teknik Servisteki Abonelenn Listesi	2314	TAMER KARAGÖZ			(216) 386 83 3		ARMED GÜVENLİK	
Hezerve Abonelerin Listesi	2316	AHMET SERDAR YENER			(216) 447 49 8	(533) 767 53 5	ARMED GÜVENLİK	
	2318	KÖROĞLU NALBUR	İSTANBUL	SARIYER	(212) 223 87 2		ARMED GÜVENLİK	
Geç Kurma Takipi Yapılmayacak Aboneler	2328	BERRA AKMEHMET			(216) 362 26 4		ARMED GÜVENLİK	
Geç Kapama Takipi Yapılmayacak Aboneler	2336	YÖRÜK GİYİM VE MRT TEKSTİL			(212) 343 81 2		ARMED GÜVENLİK	
Geç Kapama Takipi Yapılacak Aboneler	2350	SEWENHILL-BAKIRKÖY	İSTANBUL	BAKIRKÖY			ARMED GÜVENLİK	
Geç Kurma Takipi Yapılacak Aboneler	2450	HASAN UYANIK			(212) 529 39 9		ARMED GÜVENLİK	
Gec Kurması Ertelenmis Aboneler	2458	W			(212) 294 25 7		ARMED GÜVENLİK	
	2492	KARADENİZ TOPTAN TÜKETİM			(212) 224 95 6		ARMED GÜVENLİK	
Alarm Sistemi Kurulu Aboneler	2513	AHMET MERAL	İSTANBUL	KAĞITHANE	(212) 294 35 9		ARMED GÜVENLİK	
Alem Cisteria Karalı Abaşdar	2519	KARMAR MARKET	İSTANBUL	ÇATALCA	(216) 312 34 0		ARMED GÜVENLİK	
Alarm Sistemleri Napali Aboneler		Adet=67						-
Sinyal Gelmeyen Aboneler (BTP)		Yazdir 📔 Kapat						

Bu bölüm abonelere girilen bilgilerden eksik olanları hızlıca raporlamamızı sağlayan bölümdür.

Bölgeleri Girilmemiş Abonelerin Listesi	Pasif Abonelerin Listesi
Kullanıcıları Girilmemiş Abonelerin Listesi	Teknik Servisteki Abonelerin Listesi
Haber Verilecekler Girilmemiş Abonelerin Listesi	Rezerve Abonelerin Listesi
Firma Yetkilileri Girilmemiş Aboneler	Geç Kurma Takibi Yapılmayacak Aboneler
Web Parolası Girilmemiş Abonelerin Listesi	Geç Kapama Takibi Yapılmayacak Aboneler
Test Sinyali Girilmemiş Abonelerin Listesi	Geç Kapama Takibi Yapılacak Aboneler
Hat Güvenlik Saati Girilmemiş Abonelerin Listesi	Geç Kurma Takibi Yapılacak Aboneler
Abonelik Başlama Tarihi Girilmemişler	Geç Kurması Ertelenmiş Aboneler
Abonelik Bitiş Tarihi Girilmemişler	Alarm Sistemi Kurulu Aboneler
Mesleği Girilmemiş Aboneler	Alarm Sistemleri Kapalı Aboneler
Sistem Telefonu Girilmemiş Aboneler	Sinyal Gelmeyen Aboneler (BTP)
Raporlama Hesap Türü Girilmemiş Aboneler	
Hiç E-posta Adresi Girilmemiş Aboneler	
Yazdir Ekrandaki raporu yazıcıya döker.	Bu Formu kapatır.





# <u>Bayi Kartı :</u>

🍰 Bayi Cari Kartı	
Firma Kodu Firma Ünvani	Parola LOGO
Firma E-mail Adresi	Vergi Dairesi Vergi Numarasi
Adres Adres Ilçe Ilçe Il P.Kodu Il II I P.Kodu II I Firma Yetkilleri Yetkil 1 Adı Soyad Ielefon No () Cep Telefon No () E-posta adresi III III III III III III III III III I	Firma Telefon ve Fax Numaralari         Tel 1. ()       Fax 1.()         Tel 2. ()       Fax 2.()         Tel 3. ()       Cek         'etkii 1 Adi Soyadi
🕞 🜍 🍙 🐆 🌌 🔳 🐼 🖆 📭 Kayit Bul	📔 Kapat
Teknisyenler	
	TEKNISYENLER
SIRA ADISOYADI GOREVI YAKINLIGI BILAL TEKNIKER 2000	PAROLA         Cep Telefon No         SMS         TEL2         TEL3         TEL4           01         ( )         ( )         ( )         ( )         ( )
	girilecek
📄 🗞 🎽 🔳 🔇 🖻	

Bu karttan alarm merkezimize alarm bağlayan teknik servis firmalarının firma bilgileri ve teknisyenleri girilir.

SMS gönderilsin kutucuğu işaretli olur ise teknik servis formları sms olarak bu bayi'ye gönderilebilir. Teknisyenlerden hangisine sms gidecek ise isminin karşısına gelen SMS kutucuğu işaretlenmiş olmalıdır.



Not: Abonenin güvenliği için mutlaka teknisyenlere parola veriniz. ve bu parolayı kesinlikle teknisyen sisteme her müdahale ettiğinde sorun. Ayrıca Teknisyenlerden en az bir adet telefon numarasını alınız ve sisteme kaydediniz.

Logo eklemek için logo alanının üzerinde Fare'nin sağ tuşunu klikleyin aşağıdaki menü açılacaktır.

X	Cut
Þ	Сору
Ē.	Paste
$\times$	Delete
2	Load
•	Save As

Bu menüden Load ile bir jpeg resim yükleyebilirsiniz veya clipboard 'a kopyaladığınız

Resim dosyasını bu alana yapıştırarak ta logoyu koyabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereke 2 nokta var

- 1. Resim Jpeg (JPG) formatında olmalı
- 2. Logo dosyasının boyutu 64 K yı geçmemeli. (önerimiz 300x200 pixel ebat)





# Teknik Servis Formu

g Teknik Servis I	Formlan	-					1		) <b>x</b>
Abone Kodu	3348 🔎	Part No	000	Abone Adi	DENIZBANK SULTANÇ	İFTLİĞİ			P
Bildirim Tarihi	04.02.2010	Serviti Veren		Servisi Alan	-	Sonuç	SORUN DEV	/AM EDIYOR	-
Servis İçeriği	SUBEDE ALARM ÇALD BELİRTİYORLAR ACİLE	IĞI HALDE ALAF IN KONTROL EC	IM SİNYALLERİ MERKI DİLMESİ GEREKMEKTE	ZE ULAŞMIY DİR BİLGİLEF	OR VE ŞUBE GÜVENLİĞ İNİZE	SI HER H	ANGİ BİR ALAF	RMIN ÇALMADIĞIN	1
60	🎽 🗞 🌌 🔳	1 🕲 🔁		] ا					
			ABONE S	ON 50 SI	ERVISI				
Bildirim Tarihi	Servis Tarihi	Ser	visi Alan	Servisi Ve	sten S	ervis İçer	iğ i	Sonuç	
.02.2010	04.02.2010	SORUN DEV	AM EDIYOR SOR	UN DEVAM E	DIYOR ŞUBEDE A	LARM Ç	ALDIĞI SO	ORUN DEVAM EDI	YOR
		ı ab rvis	one için daha Formlarının l	ı önce ya istesi	azılmış teknik				

Bu bölümden abonelerdeki sorunlar için teknik servis formu oluşturulur ve teknisyen firmaya (Bayi) sms veya mail gönderilir.

- : Teknik Servis Formu Ara

: Teknik Servis Formlarını Yazdır

: Teknik Servis Formunu Mail At

- : Teknik Servis Formunu SMS ile Gönder
- : Teknik Servis Formunu Kapat.



Sorun Giderildiğinde Sonuç Kısmından aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek sorunun giderildiğini sisteme tanıtın. Böylece bayileriniz bayi modülü ile bağlandığında sisteminiz daha hızlı çalışacaktır.

Sonuç	SORUN DEVAM EDIYOR	•
HER HAI	SORUN YERINDE GIDERILDI SORUN TELEFONLA GIDERILDI	
	SURUN DEVAM EDIYUR	





# Önemli Telefonlar :

🚵 Önemli Telefon Numaraları								
Kurum Adı	Açıklama İl	İlçe	Telefon 1	Telefon 2	Telefon 3	Faks 1	Faks 2 🔺	
ACARKENT GÜV.		( )	(216) 485 00 24	()				
AMBULANS	()	()	() 152	( )				
ANKARA İL EMNİYET	()	() 13	(312) 384 06 06	()				
B.ÇEKMECE TEPECİK JAND.	()	()	(212) 861 47 47	( )				
BEYKOZ JANDARMA	()	()	(216) 323 55 66	( )				
BÜYÜKÇEKMECE JANDARMA	()	()	(212) 883 24 50	()				
FLORYA ŞENLİKKÖY	()	()	(212) 663 42 05	()				
GEBZE MERKEZ KARAKOL	()	()	(262) 646 73 50	()				
GÜMÜŞYAKA JANDARMA	()	( )	( ) 721 41 99	()				
ITFAIYE	()	()	() 110	()				
JANDARMA	()	( )	() 156	()				
KEMERBURGAZ JANDARMA	()	()	(212) 360 18 18	()				
KUMBURGAZ JANDARMA	()	( )	(212) 868 31 96	(212) 868 32 30				
POLIS MERKEZI(GAYRETTEPE)	()	( )	(212) 636 28 92	(212) 636 28 89				
POLIS IMDAT	()	( )	() 155	()				
POLİS(ANADOLU YAKASI	()	()	(216) 495 54 52	(216) 495 54 53	0216155555			
SARIGAZİ JANDARMA	[]]	()	(216) 621 30 00	(216) 621 30 01				
TELEFON ARIZA	()	()	() 121	()				
ZEKERIYAKÖY JANDARMA	()	( )	(212) 202 68 22	()			_	
ÇEKMEKÖY(ÜMRANİYE) JANDARMA	()	()	(216) 621 30 00	()				
ÇERKEZKÖY POLİS	()	( )	(282) 726 57 77	()				
ÖMERLİ JANDARMA	()	( )	(216) 435 70 05	()				
ŞEHİRDIŞI POLİS	()	( )	( 0) 155 00 00	()				
BODRUM İLÇE JANDARMA	()	( )	(252) 317 05 86	()				
MUĞLA İL JANDARMA	()	( )	(252) 212 85 90	()				
SAMANDIRA JANDARMA	()	( )	(216) 561 91 81	()				
BAHÇEŞEHİR JANDARMA	()	( )	(212) 669 32 00	()				
IZMIRIL EMNIYET	()	()	(232) 489 05 00	()				
ÖMERLİ JANDARMA	()	()	(216) 435 70 05	( )				
GÖLCÜK MERKEZ	[]	()	(262) 413 14 01	()				
KEMAL KOÇAK	[]	()	(542) 226 21 01	(532) 494 30 38			-	
📄 🗞 🎽 🔳	🚫 互 🕞 Kayit Bul	🖡 Kapat						

Bu bölüm alarm durumlarında aranacak öneli telefon numaralarıdır. Bunlar bölgesel jandarma,polis, itfaiye,ambulans numaralarıdır.

# Program Sabitleri :

Firma Bilgileri     Adres     Yetkilisi-2     Adres     Ilçce     II     Posta Kodu     15   Tel-1   2     Fax-1     2	Program Sabitl	eri	
Firma Adi AKM AKTIVITE RAPORU   Yetkilisi-1   Yetkilisi-2   Adres   Ilçce   II   Posta Kodu   15   Tel-1   2   Fax-1	🛞 Firma Bilgileri	🐥 🛛 Trafik List / Sunucu IP Adresi 📔 🖃 Adres Etiket Ayarları 🛛 🤛 eeeee 🗎	
Yetkilisi-1         Yetkilisi-2         Adres         Ilçce         Ilçce         II         Posta Kodu         15         Tel-1         2         Fax-1	Firma Adi	AKM AKTÍVÍTE RAPORU	
Yetkilisi-2         Adres         Ilçce         Ilçce         Il         Posta Kodu         15         Tel-1         2         Fax-1	Yetkilisi-1		
Adres	Yetkilisi-2		
Ilçce     II       Posta Kodu     15       Tel-1     2       Fax-1     2	Adres		
Ilçce     II       Posta Kodu     15       Tel-1     2       Fax-1     2			
Posta Kodu         15           Tel.1         2           Fax-1         2	llçce		
Tel.1         2           Fax-1         2	Posta Kodu	15	
Fax-1 2	Tel-1	2	
	Fax-1	2	

Firma bilgileri alanına alarm merkezimizin firma bilgileri girilecek.





# Trafik List / Sunucu IP Adresi

Program Sabitleri		
<ul> <li>Program Sabitleri</li> <li>Firma Bilgileri</li> <li>Trafik List / Sunucu IP Adresi</li> <li>Adres</li> <li>Trafik Sinyal Raporu Renkli Yazdirilsin</li> <li>Evet</li> <li>Hayir</li> <li>Trafik Sunucu IP Adres</li> <li>192.168.2.240</li> <li>Alan Kodunuz</li> <li>Dış Hat Çıkış</li> <li>702,</li> <li>E-Mail Gönderirken MS OUTLOOK EXPRESS 'i Kullan</li> <li>Max. Sinyal Uyarı Adeti</li> <li>350</li> </ul>	Etiket Ayarları Deeeee Alarm Gelince Alarm Ekrani Görünsün © Evet © Hayir Alarm Detay Ekrani Görünsün © Evet © Hayir Sesli Uyari Versin (Tanimliysa) © Evet © Hayir	<ul> <li>Hızlı Kullanıcı Değiştir</li> <li>Trafik List. Abone Cvp Tar.</li> <li>Alarma Not Girmeden Geç</li> <li>Alarm Var Oldukça Ses Çal.</li> <li>Meslek Grubuna Göre Tatil Günü Kontrol Yap</li> </ul>
E-Mail Girişi Maskesi ( \w+{\-)*(\.)*@\w+{\-\w+}*\. \w+{\. \w+}* ) Maskeyi Test Et rapor@akmguvenlik.com.tr	Sinyalleri Direk Yaziciya Yazdir C Evet	

Trafik sinyal raporu renkli yazdırılsın : Evet seçilir ise yazıcıdan renkler yazdırılmaya çalışılır. Eğer yazıcı siyah beyaz yazıcı ise açık renkler görünmeyebilir. Siyah beyaz yazıcı kullanıyor iseniz bu alanı hayır seçiniz.

Trafik Sunucu Ip Adresi : Bu alana GetSignal programının çalıştığı sunucunun IP adresi girilmelidir.

Alan Kodunuz : (216) bu alana bulunduğunuz ilin / bölgenin telefon alan kodunu girmelisiniz. Sistem faks gönderirken veya otomatik telefon araması yaparken burada yazılı olan alan kodunu girilmiş telefon numaralarından çıkararak aramayı gerçekleştirir.

Dış Hat Çıkış : bu alan otomatik telefon araması yapılırken eğer santral kullanıyor iseniz santralinizden dışarıyı ararken hat aldığınız numarayı girmelisiniz. Bu bazı santrallerde 9, 91 veya 701, 702, 703 gibidir.

E-Mail Gönderirken MS OUTLOOK EXPRESS'i kullan : Bu alan işaretli olur ise sistem göndereceği e-postalarda OUTLOOK'a bağlanıp onun üzerinden gönderim yapacaktır. Eğer işaret olmaz ise sistem kendi üzerinden e-postaları gönderecektir.

Max. Sinyal Uyarı Adeti : Bir günde bir aboneden 24 saat içinde bu bölüme girilen miktardan fazla adette sinyal gelir ise sistem (AOF) ABONEDEN FAZLA SINYAL GELDI alarmını üretir. Bu adet 20 ile 30 aralığında bir değer olmasını öneririz. Bu alarmın amacı aboneye gelecek olan yüklü telefon fatura tutarının önüne geçmektir.

e-Mail giriş maskesi : bu alana maske girerek e-posta adreslerinde yapılacak giriş hatalarının engellenmesi sağlanır. Eğer boş bırakır iseniz kısıtlama yok demektir.

Alarm Ekranı Görünsün : Bu alan evet seçilmiş ise düşen alarm sinyali ekranda pencere olarak düşer.

Alarm Detay Ekranı Görünsün : Evet Seçili ise Alarm düştüğünde daha detaylı bir alarm ekranı açılır.



Abone Sayısı fazla olduğu durumlarda bu ekranlar kullanımı oldukça yavaşlatır. fazla abonesi olan alarm merkezlerinde kullanılması tavsiye edilmez.





Sinyalleri Direk yazıcıya yazdır : Bu alan evet seçili ise gelen her sinyal paralel port üzerinden direk yazıcıya gönderilir.

Trafik List Abone Cevap Tarihi : İşaretli olur ise Trafik List ekranında alarmın operatör tarafından cevaplanma tarihi görünür.

Alarma Not Girmeden Geç : Bu alan işaretli olur ise operatör gelen alarmı not girmeden geçebilir eğer işaret olmaz ise bu alanda gelen her alarma operatör not girmek zorundadır.

#### , Alarm var oldukça Ses Çal,

Meslek Grubuna Göre Tatil Günü Kontrolü Yap : Bu alan işaretli olur ise tatil günleri abonenin mesleğine göre değerlendirilir. Bu durumda tatil günleri girildiğinde o tatil gününde hangi meslekleri için geçerli olacağını seçmelisiniz.

🎎 Progra	m Sabitleri							
🎯 Firma	🚳 Firma Bilgileri   🐣 Trafik List / Sunucu IP Adresi   🖃 Adres Etiket Ayarları 🔛 eeeee							
	Raporlarda Listelenmeyecek Abone Bayileri							
Kodu	Bayi Adı	Part.No						
1000	ECUDA GÜVENLİK							
1								

Bu ekranda listelerde görüntülenmeyecek bayiler listelenir.

Trafik List :







# **Gelen Sinyaller :**



Bu ekran abonelerden gelen sinyallerin izlendiği ekrandır. Bu ekranda abonelerden gelen sinyaller üst bölümden sürekli akarak geçer. Alt Bölümde ise Üst bölümde tıklanan bir sinyalin detaylı abone bilgileri görüntülenir. Eğer Program Sabitlerinde Alarm Detay Ekranı Görünsün işaretli ise aşağıdaki pencere ek olarak ekranınıza açılacaktır.

S AKANAC	AKLAR !!!!!! 1000	000 BUDA												
				System Gener	ated - AKM	TEST KO	NTROL							
SIRA	Part.No	Sinyal Tarihi	8	Cevaplama Tarihi	A.Kodu	Bölge	Alarm Mesaj A	n Mesaj Açıklaması Operati			Operatör Notu			
	112 000	21.04.2010 1	18:31:41	21.04.2010 18:31:41	PTT	System Ge	AKM TEST KI	ONTROL						
	82 000	04.02.2010	14:51:59	04.02.2010 17:21:47	PTT	System Ge	AKM TEST K	ONTROL		root				
141 44 4 <b>F</b> H	*****	4									[			
				ALARM ANIND/	A HABER VE	RILECEK	KİŞİLER							
Önc.Sirası	Adi Soyadi	Giórevi	Parola	Yakınlığı (Akrabalı)	Telefon No 1	Telefon N	o2 Telefo	n No 3	Telefon No 4	Adresi	Alarm Tipi			
				AI ARM SIST	<ivo data="" disp<="" th="" to=""><th>INITI AN K</th><th>ISII FB</th><th></th><th></th><th></th><th></th></ivo>	INITI AN K	ISII FB							
Öpc Sirasi	Kull Kodu 🛛 🎄	ti Souadi	Görevi	Parola	Yakınığı fâkı	abaliăi) Te	elefon No 1	Telefon	No 2 Te	elefon No 3	Telefon No 4			
				Fir		İLEBİ								
Sea	-	Ad Souad	-	Talatan Ma 1		FIRMA YE I KILILERI								
Sira Adi Soyadi Telefon No.1 Telefon No.2 Telefon No.3 Telefon No.4 (No data to display)								Telefo	n No 3	T	elefon No 4			
				Telefort No T	<no data="" disp<="" td="" to=""><td>Telefon No 2 lay&gt;</td><td></td><td>Telefo</td><td>m No3</td><td>T</td><td>elefon No 4</td></no>	Telefon No 2 lay>		Telefo	m No3	T	elefon No 4			
				Teleformo	<no data="" disp<="" td="" to=""><td>Telefon No 2</td><td></td><td>Telefo</td><td>on No 3</td><td>T.</td><td>elefon No 4</td></no>	Telefon No 2		Telefo	on No 3	T.	elefon No 4			
Irtibat Tel 1		Irtibat Tel	2		<no data="" disp<="" td="" to=""><td>Telefon No 2 lay&gt; </td><td>LARM İÇİN</td><td>Telefo</td><td>m No 3</td><td>T</td><td>elefon No 4</td></no>	Telefon No 2 lay> 	LARM İÇİN	Telefo	m No 3	T	elefon No 4			
Irtibat Tel 1 Irtibat Tel 3 Panel Mod.		Irtibat Tel Panel Tel N Sistem K	2 lo urulu		<no data="" disp<="" td="" to=""><td>Telefon No 2 lay&gt;</td><td>LARM İÇİN</td><td>Telefo NOT</td><td>m No 3</td><td>T.</td><td>elefan No 4</td></no>	Telefon No 2 lay>	LARM İÇİN	Telefo NOT	m No 3	T.	elefan No 4			
Irtibat Tel 1 Irtibat Tel 3 Panel Mod. Adres :		Irtibat Tel Panel Tel N <mark>Sistem K</mark>	2 Io urulu		<no data="" disp<="" td="" to=""><td>Telefon No 2 lay&gt; Al Firması</td><td>LARM İÇİN</td><td></td><td>m No 3</td><td>T.</td><td>elefon No 4</td></no>	Telefon No 2 lay> Al Firması	LARM İÇİN		m No 3	T.	elefon No 4			
Irtibat Tel 1 Irtibat Tel 3 Panel Mod. Adres :		Irtibat Tel Panel Tel N <mark>Sistem K</mark>	2 lo urulu		<no data="" disp<="" td="" to=""><td>Telefon No 2 lay&gt; Al Firması</td><td></td><td>Telefo NOT WAROLA</td><td>m No 3</td><td>T,</td><td>elefon No 4</td></no>	Telefon No 2 lay> Al Firması		Telefo NOT WAROLA	m No 3	T,	elefon No 4			

Bu ekran alttaki ekranın biraz daha kısıtlı halidir. Burada dikkat etmeniz gereken konulardan biri eğer sabitlerde mesaja not girmeden geç işaretli değil ise bu ekrandaki alarm için not kısmına bir not girmeden bu ekranı kapatamazsınız. En az 1 karakterlik bir şey girmelisiniz.





En alt kısımdaki **Sadece Alarmlar** kutucuğu işaretlenir ise ekranda sadece sinyal tablolarında alarm olarak işaretlenmiş sinyaller kalır. Önemsiz sinyaller ekrandan kaldırılır (Örn. Kurma, Kapama, Günlük Test Gibi.) Kalan Sinyaller ise Önem arz eden Hırsızlık Alarmı, Yangın Alarmı Panik Alarmı gibi sinyallerdir.

Sadece Alarmlar İşaretlendiğinde Not Girilen (Yani cevaplanan alarmlar) sinyaller de ekrandan kaldırılır. Sadece cevaplanmamış ve alarm olarak işaretlenmiş sinyaller ekranda kalır.

Bu ekranda herhangi bir sinyalin üzerinde Fare'nin sağ tuşu kliklenir ise aşağıdaki menü ekrana gelir.

۲

Mesaja Otomatik Not Gir
Mesaj'a Manuel Not Gir
Bu Kaydin Abone Bilgileri

Abonenin Önceki Sinyalleri

🔍 Abonenin Kullanicilari

Teknik Servis Formu Yaz

```
SMS Gönder
```

Bu menü aracılığı ile mesaja otomatik not girişi veya manuel not girişi yapılabilir. Aboneye SMS gönderilir. (Abone için SMS seçilmiş ise)

Teknik Servis Formu Yazılır, Abonenin kartı açılır, Abonenin Önceki Sinyallerine ulaşılır ve abonenin kullanıcıları ekranı açılır.

Mesaja Otomatik Not Gir Kısmında Aşağıdaki gibi Bir menü ekrana gelir. Bu Menü sizin Tanımlamalar menüsünde Otomatik Not Tanımları kısmında girdiğiniz notlardır. Bunlardan birini seçtiğinizde bu not

otomatik olarak operatör notu kısmına yazılır. Eğer bu notun üzerinde değişiklik yapmak isterseniz o sinyalin üzerine gelip Fare'nin sağ tuşu tıklanıp yine Bu menüden Mesaj'a Manuel Not Gir seçeneği seçilerek not

🏰 Mesaja Otomatik Not Gir	•	ÇA
🛅 Mesaj'a Manuel Not Gir		DU
🔛 Bu Kavdin Abone Bilgileri	_	HA
Abonenin Önceki Sinvalleri		ΗİÇ
Abonenin Kullanicilari		NO
👕 Teknik Servis Formu Yaz		PO
- SMC Gänder	_	SIN
	_	SIS
		T.SI
		TEK
	1	TEK
		TES
		IÇE
		SEZ
		SEZ
		SEZ
		SEZ
		SEZ
		SEZ
		SEZ
		ZÜI
	- (	ZÜL
	- 1	7Ü

LIŞMA VAR ZELDI FTA SONU TATILLER BİR KULLANICIYA ULAŞILAMADI T VAR ARANMADI LİS MEMURU: IYALLERİ GELMİYOR TEM KURULDU ERV.ÇALIŞIYOR : KNİK SERVİS CALIŞIYOR (NİK SERVİSE BİLDİRİLDİ ST VAPILDI RİDEN VE KULLANICILARA ULAŞILAMADI GİN YALÇIN "ÇIKACAKLAR. GİN YALÇIN " SABAHÇILAR. GİN YALÇIN "İÇERİDELER. GİN YALCIN TELEFONU CEVAP VERMİYOR. GİN YALÇIN " BİLDİRİLDİ. IGİN YALÇIN " ÇALIŞMA VAR GİN YALÇIN " SORUN YOK. LEYHA YALÇIN "ÇIKACAKLAR. LEYHA YALÇIN " SABAHÇILAR. LEYHA YALÇIN "İÇERİDELER. ZÜLEYHA YALÇIN TELEFONU CEVAP VERMİYOR. ZÜLEYHA YALÇIN " BİLDİRİLDİ. ZÜLEYHA YALÇIN " ÇALIŞMA VAR ZÜLEYHA YALÇIN " SORUN YOK. NAZİFE TUFAN "ÇIKACAKLAR. NAZIFE TUFAN " SABAHCILAR. NAZİFE TUFAN "İÇERİDELER. NAZIFE TUFAN TELEFONU CEVAP VERMIYOR. NAZİFE TUFAN " BİLDİRİLDİ. NAZİFE TUFAN " CALIŞMA VAR

NAZIFE TUFAN " SORUN YOK.

üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.





#### Mesaja Manuel Not Gir :

🎎 Sinyal Me	saj Girişi	
Abone Kodu	6525	
Alarm Kodu	E401	
Açıklaması	SİSTEM KAPATILDI	
Not		
🗸 ок	(En fazla 250 karakter)	🗶 İptal

Bu bölümden mesaja manuel not girişi yapılır.

Operatör Mesaja 250 karaktere kadar manuel ve otomatik not girişi yapabilir.

Yine bu alanda Fare'nin sağ tuşuna basılarak yukarıda ki otomatik not giriş menüsü açılır ve otomatik not seçilebilir.

Sinyal üzerinde Fare'nin sağ tuşuna basıldığında açılan menü eğer sinyal (CLL) Geç Kurma sinyali ise Menü aşağıdaki gibi açılacaktır.

Bu menüde önceki menüye göre ek olarak Geç Kurmayı Ertele Menüsü eklenmiştir. Bu menüden gelen geç kurma sinyali düştüğü saat'tin üzerine seçilen dakika yada saat kadar sonraya ertelenir.

			<ul> <li>1 Saat Ertele</li> <li>1,5 Saat Ertele</li> <li>2 Saat Ertele</li> <li>2,5 Saat Ertele</li> </ul>
			3 Saat Ertele
🕝 Geç Kurmayı Ertele	•	🕗 5 Dakika Ertele	<ul> <li>4 Saat Ertele</li> <li>5 Saat Ertele</li> </ul>
- 😭 Mesaja Otomatik Not Gir - 🛅 Mesaj'a Manuel Not Gir	•	<ul> <li>10 Dakika Ertele</li> <li>15 Dakika Ertele</li> </ul>	<ul> <li>6 Saat Ertele</li> <li>7 Saat Ertele</li> </ul>
<ul> <li>Bu Kaydin Abone Bilgileri</li> <li>Abonenin Önceki Sinyalleri</li> <li>Abonenin Kullanicilari</li> </ul>		<ul> <li>20 Dakika Ertele</li> <li>30 Dakika Ertele</li> <li>45 Dakika Ertele</li> </ul>	<ul> <li>8 Saat Ertele</li> <li>9 Saat Ertele</li> <li>10 Saat Ertele</li> </ul>
👕 Teknik Servis Formu Yaz		🕝 Saat Ertele 💦	🕝 12 Saat Ertele
SMS Gönder			

Yani eğer geç kurma sinyalimiz 20:15'te düşmüş ise biz menüden 15 dakika ertele'yi seçer isek bir sonraki geç kurma 20:30'da düşecektir. Bu sinyali de tekrar 20 dakika ertelersek sonraki geç kurma sinyali 20:50 de düşecektir.

#### Açılış Kapanış Saatleri:

Sabah	Öğlede	en Sonra	э			
Pzt A. 06:00 K. 21:00	<mark>Sali</mark> ) 06:00 ) 21:00	<mark>Çrş.</mark> 06:00 21:00	Prş. 06:00 21:00	Cum 06:00 21:00	C.tesi 06:00 21:00	Pzr O O
<mark>Kpl</mark> . Geç Ku		1	Dk. Ei	itele Y	.G.K: <mark>2</mark>	<b>₽</b> 1:00

Trafik list ekranının orta sol tarafında seçilen sinyale ait abonenin açılış kapanış saatleri, Kapalı günleri ve var ise geç kurmanın kaç dakika ertelendiği görüntülenmektedir.





Bu alandaki Y.G.K: (Yeni Geç Kurma) saati üzerinden Fare'nin sağ tuşuna basılır ise geç kurma erteleme menüsü aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

-00		Θ	1 Saat Ertele
Ø	5 Dakika Ertele	Θ	1,5 Saat Ertele
Θ	10 Dakika Ertele	Θ	2 Saat Ertele
0	15 Dakika Ertele	Θ	2,5 Saat Ertele
0	20 Dakika Ertele	Θ	3 Saat Ertele
0	25 Dakika Ertele	Θ	4 Saat Ertele
0	30 Dakika Ertele	Θ	5 Saat Ertele
0	35 Dakika Ertele	Θ	6 Saat Ertele
0	40 Dakika Ertele	Θ	7 Saat Ertele
0	45 Dakika Ertele	Θ	8 Saat Ertele
0	50 Dakika Ertele	Θ	9 Saat Ertele
0	55 Dakika Ertele	Θ	10 Saat Ertele
Θ	Saat Ertele 💦 🕨 🕨	Θ	12 Saat Ertele

# Abonenin Bölgeleri :

BÖLGELER							
Bölge No	Montaj Yapılan Yer	Kamera Görüntü Linki					
001	GİRİŞ M.C.	1					
002	GİRİŞ PIR	15					
003	ATÖLYE PIRLAR	15					
004	ARKA PIR	15					
005		14					
006	YAN KISIM SİREN SABO1	15					
007	ARKA CEPHE SİREN SAE	15					

Bu menüden yapılan erteleme yukarıda yapılan ertelemeden farklıdır. Yukarıdaki erteleme ertelemeyi yaptığınız saatten itibaren seçtiğiniz süre kadar ertelenir. Bu bölümde yapılan erteleme ise kurma saatinden sonra seçtiğiniz süre kadar ertelenir.

Yani burada kurma saati 21:00 eğer menüden 10 dakika ertele seçer isek yeni kurma saati 21:10 olur. Yukarıdaki anlatılan menüden erteleme yapılsa idi ertelemenin yapıldığı zamandan itibaren 10 dakika ertelenirdi.

Bu bölümden aboneye ait alarm bölgeleri görünür. Bu bölümdeki kamera linki yazan yerde eğer girilmiş bir kamera linki veya IP numarası var ise kamera ikonu tıklandığında program otomatik olarak İnternet Gezgininden bu kamera linkine bağlanmaya çalışacaktır.

#### **Trafik List Alt Barı**







# Tarfik List Ekranın Orta Bölümündeki Sayfa Kontrolleri :



Bu bölümlerin ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir.

Bu Ekranlardaki telefon alanlarının tümünde 🔊 bu telefon ikonu görünür. Bu ikona basıldığında eğer bilgisayarınıza bağlı bir modem voice mevcut ise sistem otomatik olarak alandaki mevcut telefon numarasını arayacaktır.

# Aranacaklar :

0										
👃 Gelen Si	🐣 Gelen Sinyaller ve Bölgeler 🚾 Aranacaklar 🥆 Sistem Kullanicilari 🎬 Yazılan Servister 🐚 Teknik Servis									
	ALARM DURUMUNDA ARANACAKLAR									
Önc.Sırası	Adı Soyadı	Görevi	Adresi	Parola	Yakınlığı (Akrabalı	ğı) Telefon No 1	Telefon N	2 Telefon No 3	Telefon No 4	Alarm Tipi
2	ALÎ RIZA BEKTAŞ	TEKNİK SERVİS			KARDEŞİ	(542)447 82 63				
1	MUSTAFA BEKTAŞ					(541)394 50 07	(216)518 49 07	(542)447 82 60	(000)000 00 00	
	FIRMA YETKILILERI									
S.No		Adı Soyadı		Telefon 1		Telefon 2		Cep Telefon 1		Cep Telefon 2
	1 MUSTAFA BEKTAŞ			(216) 518 49 07	(216	6) 457 77 22	(532	) 264 23 64	(542) 447 82 6	0

Bu sayfa gelen alarmda kimlerin aranacağının detaylı listelendiği bölümdür.





## Sistem Kullanıcıları :

🚨 Gelen Sin	nyaller ve Bölgele	r 🖉 Aranacaklar 🥄 Sistem K	ullanıcıları 👕 Yazılan S	ervisler 🧭 Teknik Servis					
				ALARM SİS	STEMİ KULLANIO	CILARI			
Önc.Sırası	Kull. Kodu	Adı Soyadı	Görevi	Parola	Yakınlığı (Akrabalığı)	Telefon No 1	Telefon No 2	Telefon No 3	Telefon No 4
	508	SELÇUK DARCAN	TEKNİK SERVİS			(541)394 50 16			
	503	SALİH KARABACAK	TEKNIK SERVIS	HUYOVA		(554)394 50 13	0	()	()
	504	CANER YENER	MUHASEBE			0	0	()	0
	505	TEMİZLİKÇİ VASİLLEV				$\Box$	0	0	0
0	501	MUSTAFA BEKTAŞ	İŞYERİ SAHİBİ	ECEM		(532)264 23 64	(216)518 49 07	(542)447 82 60	(554)394 50 07
0	0 502	ALİ RIZA BEKTAŞ	TEKNİK SERVİS	AŞKIM		(542)447 82 63	(532)647 30 72	0	0

Bu sayfa gelen alarmdaki abonenin alarm sistemini kullanan kişilerin detaylı listelendiği bölümdür.

#### Yazılan Servisler :

🔔 Gelen Sinyaller ve Bi	ölgeler 🖾 Aranacaklar 🥄	Sistem Kullanıcıları 👕 Yazılan Servister 🧭 Teknik Servis	
		ABONEYE YAZILAN SERVİS FORMLARI	
Tarih	Servisi Veren	Servis Detayi	Sonuç
31.03.2010	SINAN	4. BÖLGEDEN KABLOSUZ PIR BATARYA AZALMASI VAR	SORUN TELEFONLA GIDERILDI
15.09.2009	ERDAL	BATARYA AZALMASI VAR MÜŞTERİYE BİLGİ VERİLDİ.	SORUN YERINDE GIDERILDI
03.06.2009	SEMIH		SORUN YERINDE GIDERILDI
14.05.2009	MURAT	ŞÜKRÜ ASLAN TADİLAT VAR 1-2 AKŞAM KURULMAYACAK	SORUN YERINDE GIDERILDI
28.03.2009	ENGIN	SINYALLERI MERKEZE ULAŞMIYOR KULLANICIYA BİLDİRİLDİ BİLGİLERİNİZE	SORUN YERINDE GIDERILDI

Bu sayfa gelen alarmdaki aboneye daha önce yazılmış teknik servis formlarının listelendiği bölümdür.

#### **Teknik Servis Firması :**

	🔔 Gelen Siny	aller ve Bölgeler 😹 Aranacaklar 🥄 Sistem Kullanıcıları 👕 Yazılan Servisler	KOMSEK ( Tel : (212) 225 83 73	- (212) 225 74 77 - )	
Г		A	BONENIN TEKNIK SERVİS FIRI	MASI	
Т	el : (212)	225 83 73 - (212) 225 74 77 -			
3	Sira	Adi Soyadi	Görevi	Parola	Telefon No 1
Þ		1 SEDAT ÖZDEMİR			(533)290 23 36
L		2 ARTUN TEKİROĞLU			(532)316 23 46

Bu sayfa gelen alarmdaki abonenin teknik servis hizmetini veren firmasının detaylı bilgilerinin görüntülendiği ve teknisyenlerinin isimlerinin listelendiği bölümdür.





## Sinyal Tabloları :

Sinyal Tablolari							
Alarm Tablolari		Alarm O	lay Kodla	n			
Tablo Kodu Farmat Kodu	Tablo Açıklaması 🔺	Olay 👝	Tip	Olau Aciklaması	Alarro	Sorumlu	Bölge / Kullapici
1	Radionics Modem IIe	Kodu 🖆	np	oldy Açıklamdar	Alam	Soramia	bolge / Raildinier
2	1000	A	ALR	ALARM	~	Bölge	0
4	5555	A	ALR	ALARM	~	Bölge	0
5	7000	AS	STR	Durum raporu			0
7	Ademco Contact ID	AS	STR	Durum raporu			0
8	SIA	В	BSY	CS YOĞUN SANİYELER			0
16	4x2	В	BSY	CS YOĞUN SANİYELER			0
17	Telenot / Telim	B01	COR	COMM DÜZELMESİ			0
33	ELEKTRIK DÜZELMESI	B01	COR	COMM DÜZELMESİ			0
34	ELEKTRIK KESINTISI	C	CLO	SISTEM KURULDU		Kullanıcı	0
35	Surgard Receiver	С	CLO	SISTEM KURULDU		Kullanıcı	0
36	SADECE ALARM	CS	CLS	KAPALI DURUMU			0
37	SIA SADECE ALARM	CS	CLS	KAPALI DURUMU			0
39	Crow Receiver	D	PAN	PANİK ALARMI	~		0
40	MCDI Receiver	D	PAN	PANİK ALARMI			0
62	ATLAS PANEL	D02	PCH	Parametreler değişti			0
75 !,#	osborne	D02	PCH	Parametreler değişti			0
77	1151 zone tablosu	D03	UST	Kullanıcı kurcalama ALR	~		0
97 BAĞLANTI	SİREN BAĞLANTI	D03	UST	Kullanıcı kurcalama ALR	~		0
122	SIA ELEKTRIK KESILME	D04	UCC	Kull. kodu - Değiştirildi			0
233	DSC IP	D04	UCC	Kull. kodu - Değiştirildi			0
256	BIGES GPRS	D05	UCD	Kull. kodu - Silindi			0
322	SABAB STORE	D05	UCD	Kull. kodu - Silindi			0
808	VOLES	D06	SKC	Çizelge değiştirildi			0
994	GSM ZONE	D06	SPD	Sinyal protokolü farklı			0
1083	T-5 YAPI	D07	DTC	Tarih değiştirildi			0
1111	EDİ SAYEK	D07	DTR	CS Saat yenilendi			0
1200	STIL	D09	WDR	İzleme yenileme			0
1255	SIREN BAĞLANTI	D09	WDR	İzleme yenileme			0
1401	WACKER MAKINA	D11	BMB	Uzaktan yenilendi			0
1000		D11	ROP	KUMANDAYLA ACILDI			o 💌
🗋 🗞 📝	📃 🛞 🔁 🔎		🇞 🎽	. 🛛 💿 🔁			
Bilgileri Al	🕵 Bilgileri Yapistir 🛛 📇 Sinyal T	bl. Yazdir	📔 Kapat				

Bu bölümden sinyal tablolarını tanımları yapılır.

Sol bölüm alarm sinyal tablolarının isimlendirildiği bölümdür. Sağ tarafta ise gelen alarm kodlarının tanımlandığı bölümdür.

Olay Kodu girildikten sonra Olay Açıklaması seçildiğinde aşağıdaki gibi bir seçim penceresi açılacaktır.

KAPALI	DURUMU 🔽 🗌
KODU	ACIKLAMA 🔺
CLS	KAPALI DURUMU
CLT	SOĞUK ALARM TEST
CMF	BİLGİSAYAR SORUNU
CMR	BİLGİSAYAR DÜZELDİ
COF	COMM ARIZASI
COR	COMM DÜZELMESİ
CPF	CPU ARIZASI
CPI	ARİ ÇERÇEVE 🔽
ग	

Bu gelen pencereden aşağıdaki bölümde anlatılacak olan Sinyal Türlerinde tanıttığımız bir sinyal türü seçeriz.

Sinyal Türleri Hakkında detaylı açıklama için sinyal türleri bölümünü inceleyiniz.

Olay Kodu: Alarm panelinin gönderdiği alarm olay kodudur. Tip: Tip alanı bu alarmın renginin, açıklamasını, alarm verip vermeyeceğinin tanımlandığı tip kodudur.

Olay Açıklaması: Seçtiğiniz Tip'in tanımında belirttiğiniz Alarm

Açıklamasıdır. Alarm Kutucuğu bu sinyal alındığında alarm verip verilmeyeceğidir.

Sorumlu : Bu olay Kodundan oluşmasında sorumlu olan birimdir.

- Panel: (akü azalması, Elektrik kesilmesi v.b.) Alarm kodundan panel sorumlu
- Bölge: (Bölge alarmı, bölge pil azalması v.b.) Alarm kodundan bölge sorumlu
- Kullanıcı: (kurma,kapama v.b.) Alarm kodundan kullanıcı sorumlu





Bölge/Kullanıcı : Eğer Aynı Kodlu alarmlarda farklı bölge numaralarında farklı mesajlar görüntülenecek ise buraya bu mesaj için görüntülenecek bölge numarası girilecek. Farklılık yok ise 0 kalacak.

0

Bu bölümde yapacağınız değişiklikler sinyal almanızı etkiler. Eğer yaptığınız işten emin değil iseniz bu bölümde değişiklik yapmayınız.



:Seçili Sinyal Tablosundaki tüm bilgileri hafızaya kopyalar.



:Hafızaya Kopyalanan tablo bilgileri seçili olan Sinyal Tablosuna yapıştırır.

Seçili Sinyal Tablosunu yazdırır.



:Sinyal tablosu formunu kapatır.

# Sinyal Türleri :

🎥 Sinyal	Türleri				last hat	
Kodu	Sinyal Türü Açıklaması	Alarm Versin	Önc. #	Alarm Tipi	Yazı Rengi	Zemin Rengi 🔺
AFA	HAVA AKIM ALARMI	✓	2	Genel Alarm	clRed	clWhite
AAA	CS POWER LOST		5	Ariza Alarmi	clRed	clWhite
ACA	RECEİVER GÜÇ KESİLDİ	✓	5	Ariza Alarmi	clRed	clWhite
ACL	OTOMOTİK KURULDU		7	Kapanış	clGreen	clWhite
ACR	RECEVIER GÜÇ DÜZELMESİ		5	Genel Alarm	clRed	cWhite
ADN	ERİŞİM ENGELLENDİ	✓	4	Genel Alarm	clRed	clWhite
AGN	ERİŞİM SAĞLANDI		8	Genel Alarm	clRed	clWhite
BYT	ALARM NET MESAJI	✓	4	Genel Alarm	clRed	clWhite
ALR	ALARM	✓	1	Genel Alarm	clRed	clWhite
AMS	ARM-STAY		8	Kapanış	clGreen	clWhite
AOF	ABONEDEN FAZLA SINYAL GELDI	×	4	Genel Alarm	cYellow	clBlue
APO	CS OTO YAZ		5	Genel Alarm	clRed	clSkyBlue
AOP	ΟΤΟΜΟΤΙΚ ΚΑΡΑΜΑ		8	Açılış	clGreen	clWhite
ATR	ERİŞİM SORUNU	✓	4	Genel Alarm	clRed	cWhite
AZC	OTOMATIK KURMA IPTALI		8	Genel Alarm	clGreen	cWhite
AZR	OTOMATİK KAPAMA İPTALİ		8	Genel Alarm	clGreen	clWhite
ARS	ALARM DÜZELMESİ		1	Genel Alarm	clBlue	cWhite
BDS	SİRENLER ÇALARKEN KAPATMA		6	Genel Alarm	clRed	CICream
BIS	CPU İŞLENİYOR		5	Genel Alarm	clAqua	clWhite
BLR	SİREN DÜZELDİ		6	Genel Alarm	clNavy	clWhite
BLT	SİREN BAĞLANTISI KESİLDİ	✓	4	Genel Alarm	clRed	cWhite
BNO	BATARYA AZALMASI	✓	4	Genel Alarm	clRed	clWhite
BPR	BYPASS DÜZELMESİ		7	Genel Alarm	clTeal	cWhite
BSY	CS YOĞUN SANİYELER		5	Genel Alarm	clRed	clWhite
BTF	AKÜ TEST ARIZASI	~	4	Ariza Alarmi	clRed	clWhite
BTM	BATARYA AZALMASI	~	4	Genel Alarm	clRed	clWhite
BTP	AKÜ MEVCUT		9	Genel Alarm	CIBlack	clWhite
RTR			5	Genel Alarm	olNavn	cN/hite
	🍾 🖉 🔳 🚫 🔁					

Bu bölüm sinyal tablolarında gireceğimiz alarm tanımlarının ne şilde ekrana düşeceğini tanıttığımız bölümdür.





Kodu : Tanıtacağımız Sinyal tipine bir kod tanımlarız bu kod 3 Haneli olacaktır.

Sinyal Türü Açıklaması : Alarm düştüğünde ekranda görünecek olan alarm açıklaması.

Alarm : Ekrana düşen sinyal'in alarm verip vermeyeceği,

Önc. Sırası : (Öncelik Sırası). Gelen alarmların hangi öncelikle ekranda listeleneceği. En küçük olan numara en üstte görünecektir.

Alarm Tipi : Alarmın Hangi kategoriye girdiği.

Yazı Rengi : Alarmın ekrana düştüğünde yazı renginin hangi renk olacağı

Zemin Rengi : Alarmın ekrana düştüğünde zemin renginin hangi renk olacağı.

Bu bölümde yapacağınız değişiklikler sinyal almanızı etkiler. Eğer yaptığınız işten emin değil iseniz bu bölümde değişiklik yapmayınız.

## Dikkat : Aşağıdaki Sinyal Tiplerinin Kodlarını Asla Değiştirmeyiniz silmeyiniz.

• HCL	AOF	• SGE	• PTT	• PTT
• OPN	• IAS	• FAN	• HBR	
• OPL	• NSP	• CLL	• TSF	

#### **Alarm Sinyal Tipleri:**

Alarm Sinyal Tipleri	
Sinyal Tipi	٦
çılış	
apanış	
enel Alarm	
/G Açılış Kapanış	
zel Durum Alarmi	
angin Alarmi	
anik Alarmı	
riza Alarmi	
ağlık Alarmı	
az Alarmı	
eç Açılış	
eç Kapanış	
apalı Gün	
est Kontrol	
📄 🗞 🎽 🔳 🚳 🖬	

Bu bölüm Gelen Alarm sinyallerini Kategorilere ayırmak için kullanılır. Açılış (Kapama), Kapanış (Kurma), Geç Açılış (Geç Kapama), Geç Kapanış (Geç Kurma) Anlamına Gelir.

Kapalı Gün : Mesai saatleri dışında içeri giriş olduğunda anlamına gelir.



Bu bölümde yapacağınız değişiklikler sinyal almanızı etkiler. Eğer yaptığınız işten emin değil iseniz bu bölümde değişiklik yapmayınız.





# Acil Raporlar :

	Acil Raporlar	E-Posta	SMS	Uygulamalar	Tanımla
	🎒 Kurulu Sis	temler			
1	🔒 Kapalı Sist	emler			
	💄 Gece Gele	n Alarmla	r		
	🙆 Sinyal Gel	meyen Ab	oneler		-
	💆 Günlük Te	est Düşme	yen Ab	oneler	
	🧄 Teknik Ser	rvis Çalışm	nasi Yaj	oilan Abone Lis	tesi

#### **Kurulu Sistemler**

🍰 Kurulu	/ Kapalı	Abone Listesi						-	- 0 ×
Л									
Abone Kodu	P. No	Firma Ünvanı	Firma Telefon No 1	Firma Telefon No 2	Firma Faks No 1	1.Yetkili Kişi	Yetkili 1 Telefon No 1	Yetkili 1 Cep Telefon No	Kurulu / Kapali 📥
0001	000	AVÍTEC ELEKTRONÍK (D	(12)273 01 86						KURULU
0007	000	KAKTÜS SAĞLIK HİZMET	(12)2406085	()	( 44) 80		()	()	KURULU
0016	000	FULYA GÖRÜNTÜLEME	(12)296 55 41	()	( 54) 67		( )	()	KURULU
0022	000	YÜCE DÖKÜM	(12)674 09 98	()	( )		( )	()	KURULU
0025	000	TATAR AĞASI CAMİİ DEF	(16)3621693	()	( )		()	()	KURULU
0052	000	ASİMETRİK SES IŞIK VE	(12)2128075	()	( 80) 35		()	()	KURULU
0054	000	KUYUBAŞI ECZANESİ	(16)3493150	(16)3474657	()		()	()	KURULU
0058	000	ÇATISAN	(12)2212100	()	(12)2208353		()	()	KURULU
0061	000	ALPMAK MAKÍNA SANAY	(12)2129650	()	(12)2129655		( )	()	KURULU
0063	000	KESKİN KESER (VİLLA)	(16)3953676	(16)3954918	()		( )	()	KURULU
0064	000	PANO METAL (AMBARLA	(12)665 55 43	(12)665 55 83	(12)567 63 86		( )	()	KURULU
0066	000	KENAN YILDIRIM	(12)5421076	( )	( )		( )	()	KURULU
0078	000	AKMAN YARGICI MALİ M	(12)217 50 76	( )	( )		( )	()	KURULU
0094	000	SEBAHATTÍN BARAN	(12)2164686	( )	( )		( )	()	KURULU
0096	000	PATRICE LEPKOVSKI	(12)236 09 37	( )	()		( )	()	KURULU
0101	000	ÇUBUKLU EVLERİ SPOR	(16)4139003	( )	(16)4139003		( )	()	KURULU
0103	000	LEMAN KARASALKIM	(12)883 45 99	( )	()		( )	()	KURULU
0113	000	ÜTOPYA OKULLARI (YÖI	(16)6426420	(16)6426421	(16)6426422		( )	()	KURULU
0114	000	MEPSAN MÜHENDİSLİK	(12)5492866	(12)5492867	(12)5491971		( )	()	KURULU
0120	000	DOĞU ECZANESİ	(12)6993413	(12)6996513	()		( )	()	KURULU
0122	000	ARZU NECATÍ	(12)236 04 29	( )	(12)2607330		( )	()	KURULU
0131	000	BAYARLAR ET (KARTAL)	(16)5171822	( )	(16 )517 18 21		( )	()	KURULU
0147	000	NİLGÜN OKYAR	(12)5739184	( )	()		( )	()	KURULU
0149	000	KOZA GÜVENLİK (MECİC	(12)288 60 61	(12)288 60 62	(12)2881063		()	()	KURULU
0159	000	ÜNKA İNŞAAT YATIRIM :	(16)574 39 27	()	( )		()	()	KURULU
0160	000	AYYILDIZ ECZA DEPOSL	(12)4356443	()	(12)4356107		()	()	KURULU
0162	000	AKMEL (DEPO)	(12)2295173	()	()		()		
⊙ Ku	rulu	⊖ Kapalı ⊃ Tümü						<b>i</b> k	Kapat

Bu bölümden alarm sistemi kurulu olan abonelerin listesi alınır.





# Kapalı Sistemler

🎎 Kurulu	/ Kapalı	Abone Listesi							
Abone Kodu	P. No	Firma Ünvanı	Firma Telefon No 1	Firma Telefon No 2	Firma Faks No 1	1.Yetkili Kişi	Yetkili 1 Telefon No 1	Yetkili 1 Cep Telefon No	Kurulu / Kapalı 🔺
0003	000	ÜNAL ACARSOY	(12)263 56 94	(12)3581750	()		()	()	KAPALI
0004	000	EKINOKS FILM	(12)2191628	(00 )000 00 00	(12)286 23 19		()	()	KAPALI
0005	000	DNZ İNŞAAT ELEKTRİK	(16)3496230	()	(00 )000 00 00		()	()	KAPALI
0008	000	LEVENT IŞIK	(12)662 00 32	()	( 00) 32		()	()	KAPALI
0009	000	SİVAS KUYUMCUSU	(16)6114052	()	()		()	()	KAPALI
0010	000	DENGE İŞ MERKEZİ	(12)6376819	()	()		()	()	KAPALI
0011	000	DENGE İŞ MERKEZİ 2	(12)6376819	()	()		()	()	KAPALI
0017	000	GÍO REKLAM	()	()	()		()	()	KAPALI
0026	000	TATAR AĞA CAMİİ	(16)3621693	()	()		()	()	KAPALI
0028	000	A REKLAM	(12)221 57 19	(12)221 93 78	()		()	()	KAPALI
0029	000	LOSTRA SALONU	(12)352 55 80	()	()		()	()	KAPALI
0030	000	AD TANITIM CORENDON	(16)4676710	()	(216)467 64 13		()	()	KAPALI
0042	000	SELÇUK GÜVEN	(12)351 80 32	()	()		()	()	KAPALI
0043	000	FATMA HAKSEVER	(12)351 47 77	()	()		()	()	KAPALI
0044	000	YILDIRIM DİZAYN	(16 )540 72 50	()	()		()	()	KAPALI
0045	000	MEHMET FATIH CAM	(12)2200900	()	()		()	()	KAPALI
0048	000	ACK HUKUK BÜROSU	(12)325 29 14	(00 )000 00 00	(12)2701008		()	()	KAPALI
0051	000	ASİMETRİK SES IŞIK VE	(12)2128075	()	(12)2128035		()	()	KAPALI
0057	000	BEYHAN PEKZEREN	(16)533 30 56	()	()		()	()	KAPALI
0065	000	HİLAL MOCAN	(12)2336787	()	()		()	()	KAPALI
0070	000	BILSER TEKSTIL (AVCIL)	(12)690 22 53	(00 )000 00 00	( )		()	()	KAPALI
0071	000	JANET DEMOLHO	(12)2758569	(12)288 05 56	(12)288 05 56		()	()	KAPALI
0074	000	SAFARÍ RENT A CAR	(12)4279171	(00 )000 00 00	(12)2408060		()	()	KAPALI
0080	000	MUZAFFER KARAKÖSE	(16)523 51 89	()	()		()	()	KAPALI
0081	000	İBRAHİM KARAKÖSE	(16)461 19 02	( )	( )		()	()	KAPALI
0082	000	MURAT KARAKÖSE	(16)461 07 52	()	( )		()	()	KAPALI
0083	000	HÜSEYİN KARAKÖSE	(16)4125354	$\Box$	()		$\Box$	()	
⊖ Ku	rulu	⊙ Kapali O Tümü							Kapat

Bu bölümden alarm sistemi kapalı olan abonelerin listesi alınır.

#### **Gece Gelen Alarmlar**

8476         001           1476         000           1921         001           1921         001           1921         001           1916         001           1916         001           1916         001           1916         001           1916         001           1916         001           1916         001           1916         000           1062         000           1062         000           1062         000           1062         000           1062         000           1062         000           1062         000           1062         000           1062         000           1062         000           1077         001           1078         001           362         000	22.04.2010 17:18:17 22.04.2010 17:18:28 22.04.2010 17:19:04 22.04.2010 17:19:14 22.04.2010 17:19:18 22.04.2010 17:19:32 22.04.2010 17:19:32 22.04.2010 17:20:31 22.04.2010 17:20:31 22.04.2010 17:21:18 22.04.2010 17:21:21 22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:24 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:54 22.04.2010 17:21:54 22.04.2010 17:21:54	22 04.2010 17:20:24 22.04.2010 17:20:24 22.04.2010 17:20:24 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:5 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05	E110 E406 TR XT E130 E130 E130 E130 E130 E130 E130 R130 YC E130 R130 HCL YT	014 000 015.K0 002 001.Git 002.Git 001.Git 002.Git 002.Git 002.Pif 002.Pif 002.Pif 002.Pif 002.Pif 002.Pif	YANGIN ALARMI ALARM SONRASI KAPAMA Sabotaj düzeldi Dedektör pil azalması HIRSIZLIK ALARMI HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ ALARM DÜZELMESİ HIRSIZLIK ALARMI HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ GPRS KOPTU HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ERDI ERDI ZULFIKAR ERDI ZULFIKAR ZULFIKAR ZULFIKAR ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERD	T.SERV.CALISIYOR T.SERV.CALISIYOR : T.SERV.CALISIYOR : FATOŞ OLGUN "SORUN FATOŞ OLGUN "SORUN FATOŞ OLGUN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN
4476         000           1921         001           1921         001           916         001           916         001           916         001           916         001           0062         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0052         000           0053         001           362         001	22.04.2010 17:18:28 22.04.2010 17:19:04 22.04.2010 17:19:14 22.04.2010 17:19:18 22.04.2010 17:19:21 22.04.2010 17:19:32 22.04.2010 17:20:31 22.04.2010 17:20:31 22.04.2010 17:21:18 22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:24 22.04.2010 17:21:44 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:21:51	22.04.2010 17:20:24 22.04.2010 17:19:18 22.04.2010 17:22:45 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05	E406 TR XT E130 E130 R130 E130 E130 E130 R130 YC E130 R130 HCL XT	000 015.K0 002 001.Gil 002.Gil 002.Gil 002.Gil 002.Pif 002.Pif 002.Pif 002.Pif 002.Pif 002.Pif	ALARM SONRASI KAPAMA Sabotaj düzeldi Dedektör pil azalması HIRSIZLIK ALARMI HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ ALARM DÜZELMESİ HIRSIZLIK ALARMI HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ GPRS KOPTU HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ERDI ZULFIKAR ERDI ZULFIKAR ZULFIKAR ZULFIKAR ZULFIKAR ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERD	T.SERV.ÇALIŞIYOR : T.SERV.ÇALIŞIYOR : FATOŞ OLGUN "SORUN FATOŞ OLGUN "SORUN FATOŞ OLGUN "SORUN FATOŞ OLGUN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN
3921         001           DC17         001           DC17         001           9316         001           9316         001           9316         001           9316         001           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           DC17         001           DF38         001           3788         001           3622         000	22.04.2010 17:19:04 22.04.2010 17:19:14 22.04.2010 17:19:18 22.04.2010 17:19:18 22.04.2010 17:19:32 22.04.2010 17:20:31 22.04.2010 17:20:31 22.04.2010 17:21:18 22.04.2010 17:21:21 22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:24 22.04.2010 17:21:44 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:22:20	22.04.2010 17:19:18 22.04.2010 17:22:45 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:27:58 22.04.2010 17:27:58	TR ×T E130 E130 R130 E130 E130 R130 YC E130 R130 YC E130 R130 YC VC VT	015.K0 002 001.Gif 002.Gif 002.Gif 002.Gif 002.Gif 002.Pif 002.Pif 002.Pif 002.Pif 002.Pif 002.Pif	Sabotaj düzeldi Dedektör pil azalması HIRSIZLIK ALARMI HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ ALARM DÜZELMESİ HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ GPRS KOPTU HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ZULFIKAR ERDI ZULFIKAR ZULFIKAR ZULFIKAR ZULFIKAR ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERD	T.SERV.ÇALIŞIYOR : - FATOŞ OLGUN "SORUN FATOŞ OLGUN "SORUN FATOŞ OLGUN "SORUN FATOŞ OLGUN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN - MUSTAFA ÇEVEN "SORUN - MUSTAFA ÇEVEN "SORUN - MUSTAFA ÇEVEN "SORUN
DC17         001           916         001           9316         001           9316         001           9316         001           9316         001           9316         001           9316         001           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           DC17         001           DF38         001           5788         001           362         000	22.04.2010 17:19:14 22.04.2010 17:19:18 22.04.2010 17:19:32 22.04.2010 17:19:35 22.04.2010 17:19:35 22.04.2010 17:20:31 22.04.2010 17:20:41 22.04.2010 17:21:21 22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:21:51	22.04.2010 17:22:45 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05	XT E130 E130 R130 E130 E130 R130 YC E130 R130 R130 HCL WT	002 001.Gif 002.Gif 002.Gif 002.Gif 002.Gif 002.Pif 002.Pif 002.Pif 002.Pif System	Dedektör pil azalması HIRSIZLIK ALARMI HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ ALARM DÜZELMESİ HIRSIZLIK ALARMI HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ GPRS KOPTU HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ERDI ZULFIKAR ZULFIKAR ZULFIKAR ZULFIKAR ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERD	FATOŞ OLGUN "SORUN FATOŞ OLGUN "SORUN FATOŞ OLGUN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN MUSTAFA ÇEVEN "SORUN
916         001           916         001           9316         001           9316         001           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           0017         001           DF38         000           5788         001           3622         000	22.04.2010 17:19:18 22.04.2010 17:19:21 22.04.2010 17:19:32 22.04.2010 17:19:35 22.04.2010 17:20:31 22.04.2010 17:20:41 22.04.2010 17:21:41 22.04.2010 17:21:21 22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:44 22.04.2010 17:21:45 22.04.2010 17:21:55	22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05	E130 E130 R130 E130 E130 E130 R130 YC E130 R130 HCL YT	001.Gif 002.Gif 001.Gif 002.Gif 002.Gif 002.Pif 002.Pif 002.Pif 002.Pif System	HIRSIZLIK ALARMI HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ ALARM DÜZELMESİ HIRSIZLIK ALARMI HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ GPRS KOPTU HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ZULFIKAR ZULFIKAR ZULFIKAR ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERD	FATOŞ OLGUN " SORUN FATOŞ OLGUN " SORUN FATOŞ OLGUN " SORUN FATOŞ OLGUN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN CLOTEM KUDUL
916         001           9316         001           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           DC17         001           DF38         001           36788         001           362         000	22.04.2010 17:19:21 22.04.2010 17:19:32 22.04.2010 17:19:35 22.04.2010 17:20:31 22.04.2010 17:20:41 22.04.2010 17:21:18 22.04.2010 17:21:21 22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:44 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:22:20	22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:27:58 22.04.2010 17:22:58	E130 R130 E130 E130 R130 YC E130 R130 R130 HCL	002.Gif 001.Gif 002.Gif 002.Pif 002.Pif 002.Pif 002.Pif 002.Pif System	HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ ALARM DÜZELMESİ HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ GFRS KOPTU HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ZULFIKAR ZULFIKAR ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERD	FATOŞ OLGUN " SORUN FATOŞ OLGUN " SORUN FATOŞ OLGUN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN ÇESTEM KURDU DU
916         001           9316         001           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           001         001           00538         000           001         01538           001         362           362         000	22.04.2010 17:19:32 22.04.2010 17:19:35 22.04.2010 17:20:31 22.04.2010 17:20:41 22.04.2010 17:21:18 22.04.2010 17:21:21 22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:44 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:22:20	22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:45	R130 R130 E130 R130 YC E130 R130 R130 HCL	001.Gif 002.Gif 001.MA 002.PIF 002.PIF 002.PIF 002.PIF System	ALARM DÜZELMESİ ALARM DÜZELMESİ HIRSIZLIK ALARMI HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ GPRS KOPTU HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ZULFIKAR ZULFIKAR ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERD	FATOŞ OLGUN " SORUN FATOŞ OLGUN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN ÇESTEM KURDU
916         001           2052         000           2052         000           2057         000           2052         000           2052         000           2052         000           2052         000           2052         000           0017         001           00538         001           3628         001           3629         000	22.04.2010 17:19:35 22.04.2010 17:20:31 22.04.2010 17:20:41 22.04.2010 17:21:18 22.04.2010 17:21:21 22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:22:51	22.04.2010 17:20:39 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:49:42 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:45	R130 E130 E130 R130 YC E130 R130 HCL	002.GI 001.MA 002.PIF 002.PIF 002.PIF 002.PIF System	ALARM DÜZELMESİ HIRSIZLIK ALARMI HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ GPRS KOPTU HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ZULFIKAR ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI	FATOŞ OLGUN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN CISTAFA ÇEVEN " SORUN
2002         000           2002         000           2002         000           2002         000           2002         000           2002         000           2002         000           2002         000           2002         000           2002         000           2005         000           2005         000           2007         001           2008         001           302         000	22.04.2010 17:20:31 22.04.2010 17:20:41 22.04.2010 17:21:41 22.04.2010 17:21:21 22.04.2010 17:21:21 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:22:20	22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:49:42 22.04.2010 17:49:42 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:45	E130 E130 R130 YC E130 R130 HCL	001.MA 002.PIF 002.PIF 002.PIF 002.PIF System	HIRSIZLIK ALARMI HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ GPRS KOPTU HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI	MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN ÇIŞTAFA ÇEVEN " SORUN
2062         000           2062         000           2857         000           2062         000           2062         000           2062         000           2063         000           2064         000           2065         000           2066         000           2067         001           3788         001           3626         000	22.04.2010 17:20:41 22.04.2010 17:21:18 22.04.2010 17:21:21 22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:44 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:22:20	22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:43:42 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:47:58 22.04.2010 17:47:58	E130 R130 YC E130 R130 HCL	002.PIF 002.PIF 002.PIF 002.PIF System	HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ GPRS KOPTU HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI	MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN CICTEM KURUL DU
2062         000           7857         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2052         000           2062         000           2053         000           5788         001           3788         001           3622         000	22.04.2010 17:21:18 22.04.2010 17:21:21 22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:22:20	22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:49:42 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:47:58 22.04.2010 17:22:45	R130 YC E130 R130 HCL	002.PIF 002.PIF 002.PIF System	ALARM DÜZELMESİ GPRS KOPTU HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ERDI ERDI ERDI ERDI ERDI	MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN ÇIŞTEM KURUN DU
957         000           2062         000           2062         000           2062         000           2062         000           2053         000           5788         001           5788         001           362         000	22.04.2010 17:21:21 22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:22:20	22.04.2010 17:49:42 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:47:58 22.04.2010 17:22:45	YC E130 R130 HCL	002.PIF 002.PIF System	GPRS KOPTU HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ERDI ERDI ERDI ERDI	MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN SİCTEM KURUL DU
2062         000           2062         000           2062         000           2063         000           DC17         001           DF38         000           5788         001           3626         001	22.04.2010 17:21:28 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:22:20	22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:47:58 22.04.2010 17:22:45	E130 R130 HCL	002.PIF 002.PIF System	HIRSIZLIK ALARMI ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ERDI ERDI ERDI	MUSTAFA ÇEVEN " SORUN MUSTAFA ÇEVEN " SORUN
2062         000           2062         000           0017         001           0538         000           5788         001           5788         001           5788         001           5788         001           5788         001           5788         001	22.04.2010 17:21:34 22.04.2010 17:21:44 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:22:20	22.04.2010 17:22:05 22.04.2010 17:47:58 22.04.2010 17:22:45	R130 HCL	002.PIF System	ALARM DÜZELMESİ KAPALI GÜN	ERDI	MUSTAFA ÇEVEN " SORUN
2062         000           DC17         001           DF38         000           5788         001           5788         001           1362         000	22.04.2010 17:21:44 22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:22:20	22.04.2010 17:47:58 22.04.2010 17:22:45	HCL	System	KAPALI GÜN	ERDI	CICTEM KUDULDU
DC17         001           DF38         000           5788         001           5788         001           1362         000	22.04.2010 17:21:51 22.04.2010 17:22:20	22.04.2010 17:22:45	VT				
DF38         000           5788         001           5788         001           5788         001           362         000	22.04.2010 17:22:20		0	002	Dedektör pil azalması	ERDI	
5788 001 5788 001 362 000		22.04.2010 17:49:30	HCL	System	KAPALI GÜN	ZULFIKAR	SISTEM KURULDU
5788 001 1362 000	22.04.2010 17:23:07	22.04.2010 17:26:31	BA	002.Gİ	HIRSIZLIK ALARMI	ZULFIKAR	CELAL ERZÍNCANLIOĞLU '
362 000	22.04.2010 17:23:07	22.04.2010 17:26:31	BH	002.Gİ	HIRSIZLIK ALARM DÜZELMESİ	ZULFIKAR	CELAL ERZÍNCANLIOĞLU '
	22.04.2010 17:23:49	22.04.2010 17:24:17	PTT	System	AKM TEST KONTROL	ERDI	
2680   000	22.04.2010 17:23:49	22.04.2010 17:25:58	PTT	System	AKM TEST KONTROL	ERDI	ARIF DOĞAN "BILDIRILDI.
3322 000	22.04.2010 17:23:49	22.04.2010 18:16:22	PTT	System	AKM TEST KONTROL	ZULFIKAR	ADSL'DEN
761 000	22.04.2010 17:24:19	22.04.2010 17:25:25	E130	002.EV	HIRSIZLIK ALARMI	ERDI	ALI YAYLA "BILDIRILDI.
7761 000	22.04.2010 17:24:23	22.04.2010 17:25:25	R130	002.EV	ALARM DÜZELMESİ	ERDI	ALİ YAYLA " BİLDİRİLDİ.
DC17 001	22.04.2010 17:24:23	22.04.2010 17:25:27	XT	002	Dedektör pil azalması	MESUT	
	Adet 7246						
			1				
22.04.2010 17 23.04.2010 17	7:18:17 ▼ 7:18:17 ▼	Hazirla	lir 🗾 🚺	Kapat			

Bazirla       : Girilen tarih aralığında gelen       : Ekrandaki raporu yazdır         alarmları tekrar hazırla       Image: Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Sec	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--





# Günlük Test Sinyali Düşmeyen Aboneler :

🎎 Günlü	ik Test	Saatinde Düşmeyen A	boneler	-	_	100.000	1.00	1.000			_ <b>O</b> X
Л											
Abone Kodu	P. No	Firma Ünvanı	Firma Telefon No 1	Firma Telefon No 2	Firma Faks No 1	1.Yetkili Kişi	Yetkili 1 Telefon No 1	Yetkili 1 Cep Telefon No	Test Başlangı	Test Bitiş	Test Sinyal Tarih 📥 Saati
0001	000	AVITEC ELEKTRONIK (	(12)273 01 86	( )	( )				23:59		22.04.2010 23:53
0011	000	DENGE İŞ MERKEZİ 2	(12)6376819	()	()		()	()			
0043	000	FATMA HAKSEVER	(12)351 47 77	()	()		()	()			12.06.2008 04:24
0045	000	MEHMET FATIH CAM	(12)2200900	()	()			()	22:15		22.04.2010 22:05
0052	000	ASİMETRİK SES IŞIK V	(12)2128075	()	( 80) 35			()			27.03.2010 10:31
0071	000	JANET DEMOLHO	(12)2758569	(12)288 05 56	(12)288 05 56			()	23:00		22.04.2010 22:51
0083	000	HÜSEYİN KARAKÖSE	(16)4125354	()	()		()	()	23:10		22.04.2010 22:57
0089	000	İMREN DERİ MAMÜLLE	(12)616 19 21	(12)6147315	(12)6147309		()	()	21:20		22.04.2010 21:11
0114	000	MEPSAN MÜHENDİSLİ	(12)5492866	(12)5492867	(12)549 19 71		()	()	22:10		22.04.2010 21:55
0116	000	MURAT EKŞİ	(16)306 51 15	()	( )		()	()	22:25		22.04.2010 22:25
0130	000	TEKİN ACAR GENEL M	(12)3382100	()	(12)3382190		()	()			25.03.2010 04:41
0134	000	OR ÖRME SAN. VE TİC	(12)283 29 71	()	(12)283 55 93		()	()			22.04.2010 21:44
0137	000	İBRAHİM İLKE İLDEM	(12)347 24 85	()	( )			()			22.04.2010 17:13
0139	000	DURAN MAKİNA	(12)886 30 31	(12)886 30 32	(12)886 30 32			()			08.04.2010 05:23
0162	000	AKMEL (DEPO)	(12)2295173	()	()			()	22:30		22.04.2010 22:21
0171	000	TUĞRUL DOĞAN	()	()	()			()			09.02.2008 01:57
0172	000	BE-HA-MO ÇARŞI 11 NI	(12)2966836	()	()		()	()			
0197	000	SETEKS TEKSTİL VE G	(82)7252580	()	( )		()	()	23:59		21.04.2010 23:55
0216	000	DREAM REKLAM MİMA	(12)283 33 00	(12)2801264	()		()	()	23:45		22.04.2010 23:34
0217	000	ZEKİ ATA KUYUMCUSI	(12)224 46 98	(12)2328721	(12)2328721		()	()	17:45		22.04.2010 17:34
0224	000	DUFY (YUSUF BAYAT \	(16)466 98 98	()	(16)466 98 65		()	()	22:20		22.04.2010 22:08
0225	000	DUFY (YUSUF BAYAT \	(16)466 98 98	()	(16)466 98 65		()	()	23:00		22.04.2010 22:45
0220	000	TELE CEDIVICE (MEDIL	<u> </u>	<u></u>	( )			( )			
	-					_			_	_	
⊙ To ⊖ To	Test Sinyali Düşmeyenler     Test Sinyali Saat Aralığında Düşmeyenler Aboneler     Test Sinyali Düşen Aboneler     Test Sinyali Düşen Aboneler     Test Sinyali Saat Aralığında Düşen Aboneler										

bu bölümden günlük test sinyali gelmeyen abonelerin listesi alınır.

- Test Sinyali Düşmeyenler
   Test Sinyali Düşen Aboneler
- Test Sinyali Saat Araliğinda Düşmeyenler Aboneler
   Test Sinyali Saat Araliğinda Düşen Aboneler

Bu bölümden yapılan seçime göre Günlük Test Sinyali Düşen Abonelerin listesi de alınır.

Abone Kartında girilen Günlük Test Saat Aralığı hanesindeki değerlere göre Test Sinyali Saat Aralığında Düşmeyen Aboneler tıklandığında bu saatler aralığında ki kritere göre günlük test sinyali gelmeyen abonelerin listesi alınır.

Abone Kartında girilen Günlük Test Saat Aralığı hanesindeki değerlere göre Test Sinyali Saat Aralığında Düşen Aboneler tıklandığında bu saatler aralığında ki kritere göre günlük test sinyali gelen abonelerin listesi alınır.

📔 Kapat : Bu formu kapat.





# Boş Abone Hesap No'ları

🎎 Kullanılmayan Ab	one Kodları				
0000 - Sinyal Geliyor	0077 - BOŞ	0246 - Sinyal Geliyor	0437 - BOŞ	0476 - BOŞ	0515 - BOŞ
0002 - Sinyal Geliyor	0079 - BOŞ	0247 - Sinyal Geliyor	0438 - BOŞ	0477 - BOŞ	0516 - BOŞ
0006 - Sinyal Geliyor	0088 - Sinyal Geliyor	0259 - BOŞ	0439 - BOŞ	0478 - BOŞ	0517 - BOŞ
0012 - Sinyal Geliyor	0092 - BOŞ	0263 - BOŞ	0440 - BOŞ	0479 - BOŞ	0518 - BOŞ
0013 - Sinyal Geliyor	0097 - Sinyal Geliyor	0265 - BOŞ	0441 - BOŞ	0480 - BOŞ	0519 - BOŞ
0014 - Sinyal Geliyor	0098 - BOŞ	0266 - BOŞ	0442 - BOŞ	0481 - BOŞ	0520 - BOŞ
0015 - BOŞ	0102 - Sinyal Geliyor	0270 - BOŞ	0443 - BOŞ	0482 - BOŞ	0521 - BOŞ
0018 - BOŞ	0108 - BOŞ	0274 - BOŞ	0444 - BOŞ	0483 - Sinyal Geliyor	0522 - BOŞ
0019 - Sinyal Geliyor	0109 - Sinyal Geliyor	0276 - BOŞ	0445 - BOŞ	0484 - BOŞ	0523 - BOŞ
0020 - Sinyal Geliyor	0129 - BOŞ	0279 - BOŞ	0446 - BOŞ	0485 - BOŞ	0524 - BOŞ
0021 - BOŞ	0132 - Sinyal Geliyor	0282 - Sinyal Geliyor	0447 - BOŞ	0486 - Sinyal Geliyor	0525 - BOŞ
0023 - BOŞ	0138 - BOŞ	0285 - BOŞ	0448 - BOŞ	0487 - BOŞ	0526 - BOŞ
0024 - BOŞ	0140 - BOŞ	0293 - Sinyal Geliyor	0449 - BOŞ	0488 - BOŞ	0527 - BOŞ
0031 - BOŞ	0141 - BOŞ	0295 - Sinyal Geliyor	0450 - BOŞ	0489 - Sinyal Geliyor	0528 - BOŞ
0032 - Sinyal Geliyor	0144 - Sinyal Geliyor	0298 - BOŞ	0451 - BOŞ	0490 - BOŞ	0529 - BOŞ
0033 - BOŞ	0148 - Sinyal Geliyor	0301 - Sinyal Geliyor	0452 - BOŞ	0491 - BOŞ	0530 - BOŞ
0034 - BOŞ	0150 - BOŞ	0302 - Sinyal Geliyor	0453 - Sinyal Geliyor	0492 - BOŞ	0531 - Sinyal Geliyor
0035 - BOŞ	0152 - BOŞ	0313 - Sinyal Geliyor	0454 - BOŞ	0493 - BOŞ	0532 - Sinyal Geliyor
0036 - BOŞ	0153 - BOŞ	0314 - Sinyal Geliyor	0455 - BOŞ	0494 - BOŞ	0533 - BOŞ
0037 - BOŞ	0154 - BOŞ	0315 - BOŞ	0456 - BOŞ	0495 - BOŞ	0534 - BOŞ
0038 - BOŞ	0156 - BOŞ	0316 - Sinyal Geliyor	0457 - BOŞ	0496 - BOŞ	0535 - BOŞ
0039 - BOŞ	0157 - Sinyal Geliyor	0320 - Sinyal Geliyor	0458 - BOŞ	0497 - Sinyal Geliyor	0536 - BOŞ
0040 - BOŞ	0158 - BOŞ	0324 - Sinyal Geliyor	0459 - BOŞ	0498 - BOŞ	0537 - BOŞ
0041 - BOŞ	0170 - Sinyal Geliyor	0329 - Sinyal Geliyor	0460 - BOŞ	0499 - Sinyal Geliyor	0538 - BOŞ
0046 - BOŞ	0179 - BOŞ	0341 - Sinyal Geliyor	0461 - Sinyal Geliyor	0500 - BOŞ	0539 - BOŞ
0047 - BOŞ	0180 - Sinyal Geliyor	0343 - Sinyal Geliyor	0462 - BOŞ	0501 - Sinyal Geliyor	0540 - BOŞ
0049 - BOŞ	0181 - Sinyal Geliyor	0351 - Sinyal Geliyor	0463 - BOŞ	0502 - BOŞ	0541 - BOŞ
0050 - 805	0184 - Sinyal Geliyor	0376 - 805	0464 - 805	0503 - 805	0542 - BOŞ
0055-805	0190 - Sinyal Geliyor	0377 - BOŞ	0465 - 805	0504 - 805	0543 - 805
0056 - 805	0200 - Sinyai Geliyor	0378 - Sinyal Geliyor	0466 - 805	0505 - 805	0544 - 805
0059 - 805	0201 - Sinyal Geliyor	0382 - 805	0467 - BOŞ 0469 - BOŞ	0506 - 805	0545 - 805
0060 - Sinyai Geliyor	0206 - BOŞ 0207 - Giaval Calivar	0386 - Sinyal Geliyor	0468 - Sinyai Geliyor	0507 - BOŞ	0546 - 805
0062 - Sinyai Geliyor	0207 - Sinyal Geliyor	0396 - Sinyal Geliyor	0469 - 805	0508 - Sinyai Geliyor	0547 - 805
10067 - Sinyai Geliyor	0215 - Sinyal Geliyor	0398 - Sinyai Geliyor	0470 - BOŞ 0471 - Giaval Calivaa	0509 - 805	0548 - 805
0068 - 805	0219 - Sinyai Geliyor	0432 - 805	0471 - Sinyai Geliyor	0510-805	0549 - 805
0009 - BUS	0220 - 803	0424 - 805	0472 - 805	0511-003	0550 - 805
0072 - Siriyal Geliyor	0230 - DUŞ 0240 - Sigual Coliver	0434 - 003	0474 805	0512-003	0551-005
0075 - 805	0240 - Siriyal Geliyor	0435 - 805	0475 - 805	0513-003	0552-003
0075-803	0243 - 609	0430-003	0475-003	0514-005	0555-603
L					
2 3					

Bu bölümden sistemde kullanılmayan hesap no'larının listesi alınır. Hesap Nonun yanında hala sinyal geliyor ise Sinyal geliyor uyarısı yazar. Sinyal gelmiyor ise BOŞ yazar

: Listeyi Yazdır	:Listeyi Hazırla
:Liste Hazırlamayı durdur.	:Bu Formu Kapat

## E-Posta :







E-Posta	SMS	Uygulamalar	Ta	
E-Posta Gönder				
🔡 E-Po	sta Sur	nucu Ayarlari		

#### SMS :



# Uygulamalar :

Uygulamalar	Tanımlamalar
🙀 Raporları I	Düzenle
🔒 Lisans Al	f
🚸 Program ł	Hakkında

## Tanımlamalar :

	Tanımlamalar	Kullanıcı İşlemleri	Raporlar					
	豫 Genel Tatiller							
j -	🖙 Alarm Panel tanımları ve Yardımları							
	👪 Ülke , İl ve i	İlçe Tanımları						
d	🔢 Abone Me	slek Grupları						
	灥 Terminal T	anımları						
	Telefon Ha	ıt Tanımları						
	🧏 Raporlama	Türleri (SMS, E-Mai	l Gödn.)					
1	8 Abone Tipl	leri (Ev,İşyeri,Depo v.	b.)					
	🔡 Alarmlar iç	in Hızlı Not Girişi Ta	inimlama					
	Voice Mod	em Tanımlama						





# Kullanıcı İşlemleri :

Kullanıcı İşlemleri	Raporla
鰐 Kullanıcı Değiş	tir
🎥 Kullanıcı Tanın	nla )
💼 Kullanıcı Logla	n

# Raporlar :

# > Abone Raporları :

Raporlar	
📳 Abone Raporları 🔹 🕨	Abone Listesi
🖞 🔡 Bayi Raporları 🔹 🕨	Detaylı Abone Listesi
📳 Servis Raporları 🔹 🕨	Abonelik Süresi Bitenler
📳 Sinyal Raporları 🔹 🕨	Tarih Araligi Abone Olanlar
Proforma Fatura	Abone Bölge (Zone) Listesi
	Abone Not Dökümü (Not girilmis aboneler)
FMAH. BURÇ C≜İSTANBUL	Teknik Servis Çalışması Yapılan Abone Listesi
	Abone Sabah Açilis Saatleri Listesi
	Abone Aksam Kapanis Saatleri Listesi
	Illere Göre Abone Dagilimi
- MADA	Ilçelere Göre Abone Dagilimi
	Bölgelere Göre Abone Dagilimi
	Bilgi Güncelleme Formu
	Satış Sözleşmesi
Incon	Posta Adresi'ne Etiket Yazdır
5 1100	Alarmın Bağlı Olduğu Adresi Etikete Yazdır
	Fatura Adresi'ne Etiket Yazdır

# Bayi Raporları :

Raporlar		
📳 Abone Raporları	►	
Bayi Raporları	•	Bayi Listesi
📳 Servis Raporları	•	Bayi Adres Etiket Dökümü
📳 Sinyal Raporları	•	Bayi Abone Adet Listesi
📳 Proforma Fatura		liçe I eleton Nic





# Servis Raporları

	Raporlar			
	📳 Abone Raporları	►		
Ľ	📳 Bayi Raporları	•	lan Çık	
	📳 Servis Raporları	•	Servis Raporları	
	📳 Sinyal Raporları	•	Hizmet Talep Form	u
	Proforma Fatura		liçe	l ele

# > Sinyal Raporları :

Raporlar	
📳 Abone Raporları 🔹 🕨	
📱 🔡 Bayi Raporları 🔹 🕨	lan Çık
📳 Servis Raporları 🔹 🕨	
📄 Sinyal Raporları 🔹 🕨	Sinyal Gelmeyen Aboneler
📳 Proforma Fatura	Gelen Sinyal Raporu
	Gelen Sinyal Raporu (Manuel Faks Seçilenler)
™AH. BURÇ C4 İSTANBUL	Gelen Sinyal Raporu (Posta Seçilenler)
	Log Dosyasindan Sinyal Raporu
	Gelen Alarm Sinyalleri Raporu
	Sinyal Tipine Göre Aboneden Gelen/Gelmeyen Sinyaller
S MAD	Istenilen Sinyalleri Gelen Aboneler
	Istenilen Sinyalleri Gelmeyen Aboneler
	Karsiligi Olmayan Sinyaller